

QX2-6000

# AMPLIFICATORE DIGITALE DI POTENZA 2X 3000W @ 80HM, 1U RACK CON PFC

Gli amplificatori di potenza digitali della serie QX sono tutti dotati di un'avanzata tecnologia di controllo dell'amplificatore e garantiscono un'efficienza superiore al 95% per prestazioni stabili in condizioni di alta corrente e bassa impedenza.

Caratteristiche aggiuntive includono la correzione attiva del fattore di potenza (PFC) e l'alimentatore switching ultra-affidabile che funziona universalmente tra 90-250VAC.

I modelli della serie QX hanno tutti un ingombro di 1 Unità Rack da 19" e pesano meno di 12 kg. Sono disponibili versioni a 2 e 4 canali, con potenze in bridge a 8ohm da 2550W fino a 5100W.

Con un funzionamento a 2ohm stereo, il modello top di gamma QX4-8000 è in grado di erogare fino a 4 x 4760W, rendendo questi amplificatori ideali quando sono richieste prestazioni estremamente elevate, e forniscono soluzioni economiche per applicazioni multiple di installazione e noleggio, ad esempio per sistemi line array.



QX2-6000

# AMPLIFICATORE DIGITALE DI POTENZA 2X 3000W @ 8OHM, 1U RACK CON PFC

## DETtagli del prodotto

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

2 canali, 1 unità rack da 19"

Funzionamento a 2-ohm affidabile in modalità a singolo canale

Modalità multiple: Stereo, Parallelo e Bridge

Progettato per sistemi Line Array da installazione/noleggio

Potente, progettato per alimentare sistemi di grandi dimensioni

Modalità Multiple Gain per lavorare con qualsiasi sistema

Funzionamento universale 90-250V con correzione del fattore di potenza (PFC)

Ventola di raffreddamento a velocità variabile per un funzionamento affidabile a lunga durata

### SPECIFICHE

**Potenza nominale\* 8ohm/Stereo** 2 x 3000W

**Potenza nominale\* 4ohm/Stereo** 2 x 5100W

**Potenza nominale\* 2ohm/Stereo** 2 x 7140W

**Potenza nominale\* 8ohm/Bridge** 1 x 10200W

**Potenza nominale\* 4ohm/Bridge** 1 x 14280W

**\* Misura delle potenze nominali** THD=1%, sinusoida continua a 1kHz, ogni canale funziona simultaneamente.

**Tensione di uscita RMS (THD=1%, 1kHz)** 154.9V

**Slope(1kHz, bypass LPF)** 50V/us

**Sensibilità di ingresso (potenza di uscita nominale, 1kHz)**

Opzioni a 38dB, 35dB, 32dB, 29dB

QX2-6000

**AMPLIFICATORE DIGITALE DI POTENZA 2X 3000W @ 80HM, 1U RACK CON PFC**

<b>THD+N (potenza di uscita nominale 10%)</b>	0.01%
<b>IMD-SMPTE (10% di potenza di uscita nominale)</b>	0.01%
<b>DIM30 (10% di potenza di uscita nominale)</b>	0.01%
<b>Diafonia (meno della potenza nominale, 20Hz-1 kHz)</b>	?90 dB
<b>Risposta in frequenza (10% di potenza di uscita nominale, 8ohm, 20Hz-20kHz)</b>	±0,2 dB
<b>Impedenza d'ingresso</b>	20kohm (bilanciato), 10kohm (sbilanciato)
<b>Fattore di smorzamento, 8ohm, 20Hz-200Hz)</b>	?300
<b>Rapporto S/N (ponderato A, 20Hz-20kHz)</b>	?115 dB
<b>Alimentazione</b>	90-260 VAC, 50-60 Hz
<b>Protezione</b>	Protezione da bassa tensione/uscita CC/termica/sovrafflussi
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	483x44x465 mm
<b>Peso netto</b>	12 kg