

POKER-350A

MIXER-AMPLIFICATORE A 4 ZONE DA 350W CON LETTORE DAB+

POKER-350A

POKER-350A – Potenza, Flessibilità e Controllo Totale delle Zone

Scopri POKER-350A, il potente **mixer amplificatore da 350W a 4 zone**, progettato per installazioni audio multiambiente professionali dove prestazioni e affidabilità non possono mancare.

Con **4 uscite indipendenti a 70/100V**, ciascuna dotata di **attenuatore dedicato a 5 posizioni più Off**, avrai il massimo controllo su ogni area. Hai bisogno di rapidità? Usa i pulsanti Zone ON/OFF o ALL per gestire la copertura in un attimo.

Gestisci voce e musica con precisione grazie a **3 ingressi Mic/Line**, mentre la **priorità su Mic 1 con voice-over regolabile** assicura che gli annunci siano sempre chiari. Aggiungi flessibilità con **2 ingressi per stazioni di chiamata** e piena compatibilità con il microfono paging HMX-MIC.

Sul fronte multimediale, POKER-350A è un vero all-in-one: **radio digitale DAB+, sintonizzatore FM, USB, AUX e streaming Bluetooth®**—tutto integrato. In più, con ingresso stereo AUX, uscita stereo preamp e uscita rec, l'integrazione con apparecchi esterni è immediata.

Progettato per le esigenze reali delle installazioni, il POKER-350A include anche la funzione standby per risparmiare energia senza compromettere la prontezza operativa.

Che si tratti di hotel, negozi, uffici o spazi pubblici multi-zona, **POKER-350A offre audio cristallino, gestione flessibile delle zone e un'affidabilità a prova di professionista—tutto in un unico sistema.**

[28a9b508-15f3-4003-9730-76816720a6d2.jpg](#)

[257f7573-4377-44ca-8bb0-c19616a0f037.jpg](#)

Rack Standard da 19" Telecomando USB Player FM Radio DAB+ Bluetooth Alimentazione Phantom Linee a 70V-100V Siste

POKER-350A

MIXER-AMPLIFICATORE A 4 ZONE DA 350W CON LETTORE DAB+

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore di potenza da 350W

4 zone con uscite di zona 70/100 V

Attenuatori di zona con 5 posizioni + Off

Pulsanti Zone ON/OFF e ALL

3 ingressi Mic/Line

Lettore DAB+, USB, FM, AUX, Bluetooth

Priorità sul microfono 1 con voice over regolabile

2 ingressi per base microfonica

Compatibile con base HMX-MIC

Ingresso Aux stereo, preamplificatore stereo e uscite di registrazione

Funzione standby

SPECIFICHE

Alimentazione	CA 230 V-50 Hz (IEC)
Fusibile	T5AL 250 V
Potenza d'uscita	360 W RMS
Struttura dell'amplificatore	Classe AB
Sorgente audio del lettore	USB / AUX / FM / DAB+ / BT
Ingressi	3 × Mic/Linea (XLR/Jack), 1 × AUX (RCA)

POKER-350A

MIXER-AMPLIFICATORE A 4 ZONE DA 350W CON LETTORE DAB+

Uscita di linea (REC)	RCA
Uscite di zona	Altoparlante
Alimentazione Phantom	ingressi commutabili +48 V 1-3
Ingresso stazione di chiamata	2 x RJ45 (per stazioni di chiamata HMX-MIC opzionali)
Mute	contatti relè +24 V
THD	<0,5% a 1 kHz
Impedenza di ingresso	1 kohm (mic)/10 kohm (linea)
Sensibilità di ingresso	-9 dB (linea), -41 dB (microfono)
SNR	70 dB (linea), 70 dB (microfono)
Versione BT	5.0
Risposta in frequenza	100 Hz - 17 kHz (-3 dB)
Dimensioni prodotto (L x P x A)	433 × 371 × 89 mm (17,04 x 14,6 x 3,5 pollici)
Dimensioni prodotto MAX (L x P x A)	485 x 400 x 97 mm (19,09 x 15,7 x 3,8 pollici)
Peso	9,8 kg (21,6 libbre)
Dimensioni confezione (L x P x A)	545 × 475 × 149 mm (21,4 x 18,7 x 5,8 pollici)
Peso confezione	11,8 kg (26 libbre)