

MIOMIX 104**MIXER AUDIO PROFESSIONALE A 5 CANALI CON
EFFETTO ECO DIGITALE**

MioMix 104 è un mixer a 5 canali ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni live e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. L'ingresso Mic è dotato di un preamplificatore noise-less con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). Gli ingressi stereo di linea permettono di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. L'effetto eco digitale con qualità professionale arricchisce le vostre performance consentendo di regolare velocità e numero di ripetizioni. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.



MIOMIX 104

MIXER AUDIO PROFESSIONALE A 5 CANALI CON EFFETTO ECO DIGITALE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

5 Canali in Totale

1 Canale Mic/Line con Preamp a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea Line con RCA e Mini-Jack Stereo da 3mm

EQ 2-Bande sui Canali da 1 a 3

Effetto Eco Digitale con regolazione delle Ripetizioni, Ritardo e Livello

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

SPECIFICHE

Connessioni di Ingresso LR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 2-3), RCA Stereo, Mini-Jack Stereo da 3mm (Canali 4-5)

Connessioni di Uscita XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)

Funzioni Canale 1: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 2-3: Selettore Impedenza (+4/-10dB), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 4-5: Posizione Pan, Volume di Canale

MIOMIX 104

MIXER AUDIO PROFESSIONALE A 5 CANALI CON EFFETTO ECO DIGITALE

Funzioni Effetto	Regolazione Numero di Ripetizioni Eco, Regolazione Tempo di Ritardo Eco, Regolazione Livello Eco	
VU Meter	Indicatore di Livello 2x6 LED	
Livello Massimo di Uscita	3 Vrms	
Risposta in Frequenza	+/-0.5dB, 20Hz-20kHz	
Intervallo Dinamico	102dB	
THD+N @ 1kHz	=0.003%	
Crosstalk Stereo	92dB	
Alimentazione	DC 5V, 1A	
Consumo	Max. 2.5W	
Dimensioni Prodotto	138 x 165 x 66 mm	
Peso Prodotto	0.89kg	
Dimensioni Imballo	270 x 205 x 90 mm	
Peso Imballo	1 kg	