

SCENEMAKER 1216

DMX512 LIGHTING CONTROLLER

SCENEMAKER 1216 è un controller luci universale. Permette di gestire fino a 12 fari con 16 canali DMX ciascuno (192 canali in totale) e fino a 184 scene programmabili. 6 sequenze (chases) possono contenere fino a 184 passaggi (steps) composti da scene salvate e organizzate in qualsiasi ordine. I programmi possono essere lanciati tramite comandi MIDI, automaticamente o manualmente. Sulla superficie di controllo sono presenti diversi strumenti di programmazione quali 8 cursori di canale, scanner con accesso rapido e pulsanti delle scene, nonché un display a LED per una navigazione più facile dei comandi e delle funzioni di menu.

SCENEMAKER 1216

[c95cc80d-7f81-47b6-85be-8c07dd86a9b5.jpg](#)

[4a3199b5-96fd-4a4e-884e-1ee2a57cf849.jpg](#)

SCENEMAKER 1216

DMX512 LIGHTING CONTROLLER

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 12 fari con 16 canali DMX ciascuno; 192 Canali in totale
- 23 banchi di 8 scene programmabili, 184 scene totali
- 6 sequenze di 184 scene programmate in 23 banchi
- Esegue più sequenze (chase) contemporaneamente
- 8 Cursori x 2 Pagine per il controllo diretto dei canali
- Modalità automatica controllata da Speed e Fade Time
- Modalità 8-CH / 16-CH per i canali DMX assegnati o invertiti
- Blackout generale
- Connettore USB per lampada LED a collo d'oca (non inclusa)
- Display LED per una facile navigazione dei menu
- Controllo MIDI su banchi, chases e Blackout

SPECIFICHE

Alimentazione	DC 9V-12V, 500mA min.
USB Lamp	5V - 200 mA max
Protocolli	DMX-512 USITT
Ingresso Dati	Locking 3-pin XLR male socket
Uscita Dati	Locking 3-pin XLR female socket
Configurazione Pin Dati	Pin 1 shield, Pin 2 (-), Pin 3 (+)
Dimensioni Controller (LxAxP)	482x82x133 mm
Peso Netto	2.0 kg

SCENEMAKER 1216

DMX512 LIGHTING CONTROLLER

Dimensioni dell'Imballo (LxAxP)

560x135x185 mm

Peso dell'Imballo

2.6 kg