

## VOXTAKER 100 USB

# MICROFONO DA STUDIO A CONDENSATORE CON DIAGRAMMA POLARE A CARDIOIDE E INTERFACCIA USB

---

Il VoxTaker 100 USB è un microfono da registrazione Plug-and-Play con capsula a condensatore, e non richiede alcun driver da installare. Come il modello VoxTaler 100, è un microfono professionale con diagramma polare a cardioide, ed è adatto ad una enormità di applicazioni professionali, come studi di registrazione, trasmissioni radio, podcasting e riprese su palcoscenico. Basta collegare un cavo USB. È compatibile con tutti i software di registrazione e driver audio ASIO, e utilizza una tecnologia chip USB ad alte prestazioni, trasduttori capacitivi di alta qualità e un circuito di preamplificazione a FET ad elevato isolamento. Per questo il VoxTaker 100 USB ha un rumore di fondo e un segnale in uscita decisamente robusto. Ciò lo rende uno strumento in grado di riprodurre qualsiasi tipo di suono e soddisfare i requisiti di elevata qualità del suono in ogni ambito di utilizzo. La confezione include Shock-Mount, Pop Filter e cavo USB, il tutto all'interno di una valigetta in plastica.

VOXTAKER 100 USB

8e48dd21-45d8-4205-b80b-b26466707da2.jpg

ea662f4e-874b-4a02-84be-db8db24bd13b.jpg

326b44f7-aa94-43f0-a6b1-e41a2

# VOXTAKER 100 USB

## MICROFONO DA STUDIO A CONDENSATORE CON DIAGRAMMA POLARE A CARDIOIDE E INTERFACCIA USB

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasduttore Professionale a Gradiente di Pressione

Diagramma Polare a Cardioide

Pream di elevata qualità a FET

Segnale d'uscita elevato e privo di distorsione

Tecnologia di conversione AD-DA ad alta velocità

Frequenza di campionamento a 44.1kHz e 48 kHz

Risoluzione audio a 16-Bit

Interfaccia USB 2.0, Plug and Play

Massima compatibilità con tutti i sistemi operativi e senza il bisogno di driver

Consumo in potenza estremamente contenuto

Shock-mount elastico

Pop Filter elegante e innovativo

Valigetta in plastica e cavo USB in dotazione

#### SPECIFICHE

Capsula a condensatore da 16mm a elevata sensibilità

Diagramma polare a cardioide

**Risposta in frequenza**

30Hz - 20kHz

**Sensibilità**

-34dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)

## VOXTAKER 100 USB

# MICROFONO DA STUDIO A CONDENSATORE CON DIAGRAMMA POLARE A CARDIOIDE E INTERFACCIA USB

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Max SPL in ingresso                         | 130dB (at 1kHz 1% T.H.D.)                   |
| Risoluzione conversione A/D-D/A             | 16-bit                                      |
| Funzionalità ADC/DAC Stereo                 |                                             |
| Interfaccia USB 2.0                         |                                             |
| Frequenze di campionamento ADC              | 8k, 11.025k, 16k, 22.05k, 32k, 44.1k, 48kHz |
| ADC THD+N = 0.01%                           |                                             |
| Rapporto S/N ADC = 89dB                     |                                             |
| Intervallo dinamico ADC = 89dB              |                                             |
| Frequenze conversione DAC                   | 32k, 44.1k, 48kHz                           |
| DAC THD+N = 0.005%                          |                                             |
| Rapporto S/N DAC = 96dB                     |                                             |
| Intervallo dinamico DAC = 93dB              |                                             |
| Potenza in uscita stereo                    | 400mW                                       |
| Dimensione Microfono (LxAxP)                | 188x50x50 mm                                |
| Peso Microfono                              | 252 g                                       |
| Dimensioni Valigetta (LxAxP)                | 340 x 280 x 90 mm                           |
| Peso Set (Valigetta, Microfono e accessori) | 1.5 kg                                      |