

DJM-750MK2

MIXER A 4 CANALI CON DNA DA DISCOTECA

Prendi l'iniziativa alla console senza soluzione di continuità con il DJM-750MK2, un mixer a 4 canali che eredita elementi di design e funzioni chiave dal DJM-900NXS2, creando un set-up in stile discoteca in combinazione con i nostri multi-lettori XDJ o CDJ professionali. Con il DJM-750MK2 puoi eseguire mix ininterrotti, grazie alle curve fluide di EQ e fader dei canali. Il crossfader, Magvel ereditato dal modello DJM-900NXS2, offre una risposta precisa e assicura la sensibilità al tatto persino durante le tecniche di scratching più complicate.

DJM-750MK2

d0a4fa91-3c81-4055-ad39-aa4d28c2c4ce.jpg

76fe34c4-54c5-404b-918c-b9144372b179.jpg

edfbe56a-cc59-4494-8582-f7f27bc

DJM-750MK2

MIXER A 4 CANALI CON DNA DA DISCOTECA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Layout professionale

Effetti professionali con controllo dettagliato

Send/Return indipendenti

Qualità del suono professionale

Eq & Fader omogenei

Rekordbox DJ incluso

Rekordbox DVS incluso

Due uscite cuffie

Connettività flessibile

Sezione MIC indipendente

Accessori inclusi: cavo di alimentazione, cavo USB, manuale di istruzioni, chiavi di licenza software

SPECIFICHE

Dimensioni (LxAxP)	320x107.9x387.9mm
--------------------	-------------------

Peso	6.6 Kg
------	--------

Gamma di frequenza	20 - 20000 Hz
--------------------	---------------

Frequenza di campionamento	48 kHz
----------------------------	--------

Convertitori A/D	32 bit
------------------	--------

Convertitori D/A	32 bit
------------------	--------

Rapporto Segnale/rumore	105 dB (line)
-------------------------	---------------

Distorsione	< 0.005 % (line)
-------------	------------------

DJM-750MK2

MIXER A 4 CANALI CON DNA DA DISCOTECA

Eq/Iso	3 bande
Eq/Iso range	Built-in, switchable 3-band equalizer -26dB ~ + 6dB/ 3 band isolator -8 ~ +6 dB
Canali	4
15 effetti con parametri modificabili	
Crossfader	Magvel con 3 curve assegnabili
Input	4 PHONO (RCA), 4 LINE/LINE (RCA), 1 MIC (XLR & 1/4 inch TRS Jack)
Send/Return	1 SEND (1/4-inch TS jack), 1 RETURN (1/4-inch TS jack)
USB:1 porta USB B + 1 porta USB	
Outputs	2 MASTER (XLR, RCA), 1 BOOTH (1/4 inch TRS Jack), 2 Monitor cuffie (1/4 inch Stereo Phone Jack, 3.5mm Stereo mini-jack)