

DJM-S11

## MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX

Alza la posta in gioco con il DJM-S11. Questo nuovo mixer da battaglia professionale a 2 canali con controllo a 4 deck esalta diversi elementi del suo predecessore, il modello DJM-S9, offrendoti una miriade di funzioni nuovissime per esibirti più liberamente con Serato DJ Pro o rekordbox.

DJM-S11

f098c838-1c27-4e25-adc8-0dc68f191d93.png

269bd72c-202b-47d9-9d50-831ded87cb15.png

fae4f884-a837-4fc2-937f-87cbb5

DJM-S11

# MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display tattile personalizzabile da 4,3 pollici

Sezione effetti estesa

8 Performance Pad migliorati

MAGVEL FADER PRO migliorato

Suono cristallino

Colore: nero

### SPECIFICHE

2 canali

**Gamma di frequenza** 20 - 20.000 Hz

**Power Supply** AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz

**S/N Ratio USB** 115 dB (USB), 105 dB (LINE), 90 dB (PHONO), 80 dB (MIC), 90 dB (AUX)

**Distorsione** 0.003% (USB), 0.005% (LINE)

**Consumo** 34W

Controlli MIDI totalmente assegnabili

Auto Standby

**Software compatibile** Sblocca Serato DJ Pro, rekordbox

**DVS Control** Unlocks Serato DVS, rekordbox

**Level Meter Size** 9 segmenti

## DJM-S11

# MIXER DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH CON TOUCH-SCREEN PER SERATO DJ PRO/REKORDBOX

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EQ/ISO Range</b>                                             | –8 dB to +6 dB (ISO), –26 dB to +6 dB (EQ)                                                                                                                                                            |
| <b>EQ/ISO</b>                                                   | 3 bande                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reverse Channels</b>                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peak Limiter</b>                                             |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sound Color FX</b>                                           | Filter, Dub Echo, Noise, Pitch, Wide Filter                                                                                                                                                           |
| <b>Beat FX</b>                                                  | Echo, Ducking Echo, Echo Out, Spiral, Helix, Delay, Reverb, Back Spin, One-shot Spin, Vinyl Brake, One-shot Brake, Flanger, Phaser, HP Filter, LP Filter, Trans, Kill, Roll, Fader Pitch, Fader Synth |
| <b>Deck 3/4 control</b>                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Effect Sampler</b>                                           | 3-Band Isolator, Auto BPM Counter                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipo di crossfader</b>                                       | Magvel Fader Pro                                                                                                                                                                                      |
| <b>CURVE Assignable, Reverse Crossfader, Tension Adjustment</b> |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Collegamento mic.</b>                                        | XLR/Jack Combo da 1/4 di pollice                                                                                                                                                                      |
| <b>Talkover Attenuator</b>                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sound card</b>                                               | USB (Type-B), Frequenza di campionamento                                                                                                                                                              |
| <b>Ingressi</b>                                                 | 2 LINEA (RCA), 2 FONO (RCA), 1 MIC (XLR e jack TRS da 1/4 di pollice), 1 AUX (RCA)                                                                                                                    |
| <b>USB</b>                                                      | 2 porte USB A, 2 porte USB B                                                                                                                                                                          |
| <b>Uscite</b>                                                   | 2 MASTER (XLR, RCA), 1 Booth (jack TRS da 1/4 di pollice), 2 PHONES (1/4-inch stereo jack, 3.5-mm stereo mini-jack)                                                                                   |
| <b>Software System Requirements</b>                             | Visita <a href="http://serato.com">serato.com</a> per le sue specifiche, Visita <a href="http://rekordbox.com">rekordbox.com</a> per le sue specifiche                                                |
| <b>Cosa contiene la confezione</b>                              | DJM-S11, Cavo di alimentazione, Cavo USB, Fader bumper Ax4, Fader bumper Bx2, Garanzia (per alcune regioni), Guida rapida, Istruzioni per l'uso, Voucher per il Serato DJ Pro Expansion Pack          |
| <b>Dimensioni (LxAxP)</b>                                       | 267x107,9x452,2 mm; Peso                                                                                                                                                                              |