

# POKER-350A

## MIXER-AMPLIFICATORE A 4 ZONE DA 350W CON LETTORE DAB+

POKER-350A

### POKER-350A – Potenza, Flessibilità e Controllo Totale delle Zone

Scopri POKER-350A, il potente **mixer amplificatore da 350W a 4 zone**, progettato per installazioni audio multiambiente professionali dove prestazioni e affidabilità non possono mancare.

Con **4 uscite indipendenti a 70/100V**, ciascuna dotata di **attenuatore dedicato a 5 posizioni più Off**, avrai il massimo controllo su ogni area. Hai bisogno di rapidità? Usa i pulsanti Zone ON/OFF o ALL per gestire la copertura in un attimo.

Gestisci voce e musica con precisione grazie a **3 ingressi Mic/Line**, mentre la **priorità su Mic 1 con voice-over regolabile** assicura che gli annunci siano sempre chiari. Aggiungi flessibilità con **2 ingressi per stazioni di chiamata** e piena compatibilità con il microfono paging HMX-MIC.

Sul fronte multimediale, POKER-350A è un vero all-in-one: **radio digitale DAB+, sintonizzatore FM, USB, AUX e streaming Bluetooth®**—tutto integrato. In più, con ingresso stereo AUX, uscita stereo preamp e uscita rec, l'integrazione con apparecchi esterni è immediata.

Progettato per le esigenze reali delle installazioni, il POKER-350A include anche la funzione standby per risparmiare energia senza compromettere la prontezza operativa.

Che si tratti di hotel, negozi, uffici o spazi pubblici multi-zona, **POKER-350A offre audio cristallino, gestione flessibile delle zone e un'affidabilità a prova di professionista—tutto in un unico sistema.**

[28a9b508-15f3-4003-9730-76816720a6d2.jpg](#)

[257f7573-4377-44ca-8bb0-c19616a0f037.jpg](#)

Rack Standard da 19" Telecomando USB Player FM Radio DAB+ Bluetooth Alimentazione Phantom Linee a 70V-100V Siste

POKER-350A

# MIXER-AMPLIFICATORE A 4 ZONE DA 350W CON LETTORE DAB+

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore di potenza da 350W

4 zone con uscite di zona 70/100 V

Attenuatori di zona con 5 posizioni + Off

Pulsanti Zone ON/OFF e ALL

3 ingressi Mic/Line

Lettore DAB+, USB, FM, AUX, Bluetooth

Priorità sul microfono 1 con voice over regolabile

2 ingressi per base microfonica

Compatibile con base HMX-MIC

Ingresso Aux stereo, preamplificatore stereo e uscite di registrazione

Funzione standby

### SPECIFICHE

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Alimentazione                | CA 230 V-50 Hz (IEC)                    |
| Fusibile                     | T5AL 250 V                              |
| Potenza d'uscita             | 360 W RMS                               |
| Struttura dell'amplificatore | Classe AB                               |
| Sorgente audio del lettore   | USB / AUX / FM / DAB+ / BT              |
| Ingressi                     | 3 × Mic/Linea (XLR/Jack), 1 × AUX (RCA) |

POKER-350A

# MIXER-AMPLIFICATORE A 4 ZONE DA 350W CON LETTORE DAB+

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Uscita di linea (REC)               | RCA                                                   |
| Uscite di zona                      | Altoparlante                                          |
| Alimentazione Phantom               | ingressi commutabili +48 V 1-3                        |
| Ingresso stazione di chiamata       | 2 x RJ45 (per stazioni di chiamata HMX-MIC opzionali) |
| Mute                                | contatti relè +24 V                                   |
| THD                                 | <0,5% a 1 kHz                                         |
| Impedenza di ingresso               | 1 kohm (mic)/10 kohm (linea)                          |
| Sensibilità di ingresso             | -9 dB (linea), -41 dB (microfono)                     |
| SNR                                 | 70 dB (linea), 70 dB (microfono)                      |
| Versione BT                         | 5.0                                                   |
| Risposta in frequenza               | 100 Hz - 17 kHz (-3 dB)                               |
| Dimensioni prodotto (L x P x A)     | 433 × 371 × 89 mm (17,04 x 14,6 x 3,5 pollici)        |
| Dimensioni prodotto MAX (L x P x A) | 485 x 400 x 97 mm (19,09 x 15,7 x 3,8 pollici)        |
| Peso                                | 9,8 kg (21,6 libbre)                                  |
| Dimensioni confezione (L x P x A)   | 545 × 475 × 149 mm (21,4 x 18,7 x 5,8 pollici)        |
| Peso confezione                     | 11,8 kg (26 libbre)                                   |