REPO-240A

MIXER AMPLIFICATORE MULTIUSO A ZONA SINGOLA DA 240W

REPO-240A

REPO-240A – Potente. Versatile. Sempre sotto controllo.

Il **REPO-240A** è un **mixer amplificatore multiuso mono-zona da 240W**, progettato per offrire un suono cristallino, un'affidabilità assoluta e tutta la flessibilità che richiede la tua installazione.

Al centro trovi un **mixer a 8 canali**, che permette di integrare senza sforzo molteplici sorgenti. Dispone di **2 ingressi Mic/Line** per microfoni o sorgenti bilanciate, oltre a **4 ingressi stereo Line** per lettori musicali, dispositivi multimediali o processori esterni—rendendolo ideale sia per applicazioni vocali che musicali.

Grazie ai suoi **240 watt di potenza in Classe-D**, l'amplificatore garantisce efficienza e prestazioni pulite su **uscite a 70V, 100V e bassa impedenza (4?)**, adattandosi facilmente a una vasta gamma di progetti.

Per annunci e diffusione vocale, il REPO-240A include un **microfono paging dedicato con chime** e funzione **voice-over**, così i messaggi emergono sempre chiari nel mix. A questo si aggiungono l'**uscita Line**, l'**ingresso di emergenza** e l'**uscita di controllo a priorità 24V**, che assicurano la massima priorità alle comunicazioni critiche.

Attento ai consumi? La funzione **auto-standby** riduce l'energia utilizzata mantenendo il sistema sempre pronto all'uso.

Da strutture aziendali a punti vendita, scuole e ambienti hospitality, il **REPO-240A offre potenza, controllo intuitivo e connettività versatile—tutto in un'unica soluzione professionale.**

b1e62634-30dd-400a-be7c-55b9312acfd6.jpg

f09b163a-061d-44a5-9919-435e617f8f00.jpg

Rack Standard da 19" Linee a 70V-100V Bassa Impedenza Classe-D Alimentazione Phantom EMC Ecologico

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

REPO-240A

MIXER AMPLIFICATORE MULTIUSO A ZONA SINGOLA DA 240W

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Mixer a 8 canali
- 2 ingressi Mic/Linea con EQ a 2 bande e Phantom a 48 V
- 4 ingressi di linea stereo con EQ a 2 bande
- Amplificatori di potenza in classe D da 240W
- Uscite da 70 V, 100 V e 4 ohm
- Microfono per chiamate con campanello e pulsante Mic/Line
- Voice Over su Mic 1 e ingresso microfono per chiamate
- Ingresso di emergenza a 0 dB con controlli Mute All e Voice Over
- Uscita di controllo prioritario a 24 V
- Filtro low-cut a 80 Hz
- Uscita preamplificatore stereo
- Funzione di standby automatico

SPECIFICHE

Alimentazione	AC 170 V-240V 50Hz/60Hz (IEC)
Fusibile	T3.15AL 250V
Uscite di Potenza	240W RMS
Costruzione Amplificatore	Classe D + Trasformatore di linea
Ingressi	1x Emergenza, 1x Mic. Paging, 1x Mic A, 1x Mic B, 4x Ingressi RCA di Linea

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

REPO-240A

MIXER AMPLIFICATORE MULTIUSO A ZONA SINGOLA DA 240W

Uscite di Linea (REC)	1x RCA, 0dBV
Uscite Speaker	70V/100V e 4? (connettori Euroblock)
Filtro	Passa-alto a 80Hz selezionabile (18 dB/oct)
Phantom Power	+48V (Mic A, Mic B)
THD	<0.7% @ 1kHz
Impedenza d’Ingresso	1k? (Mic), 10k? (Linea)
Risposta in Frequenza	80 Hz - 20kHz (-3 dB)
Uscita di Controllo	24 VDC max. 0,5 A su chiusura contatto Emergency Mute All e Paging.
Product Size (W x D x H)	433 x 185 x 90 mm / 17.04 x 7.28 x 3.54 in
Weight	5.6 kg
Package Size (W x D x H)	530 x 341 x 129 mm / 20.87 x 13.42 x 5.08 in
Package Weight	13.7 kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it