39337

# SWITCH KVM DVI-I SINGLE LINK, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTE

39337

Uno switch KVM consente all'operatore di controllare e gestire comodamente più dispositivi, come PC e server, da un'unica postazione schermo, tastiera e mouse.

Lo switch KVM Lindy 4 porte DVI-I Single Link, USB 2.0 & Audio è una soluzione compatta per fornire accesso e controllo su due PC dotati di DVI da una singola tastiera, mouse e monitor.

Supporta risoluzioni single link fino a 1920x1200, può però anche essere utilizzato con computer VGA analogici utilizzando cavi adattatori e supporta risoluzioni analogiche fino a 2048x1536. Le uscite audio sull'unità principale consentono inoltre agli utenti di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un sistema audio a due canali e un microfono, mentre le periferiche USB aggiuntive possono essere integrate con l'hub USB 2.0 a 2 porte. Sia l'audio che gli hub USB possono essere commutati indipendentemente dai computer, consentendo agli utenti di stampare da un PC mentre lavorano su un altro, ad esempio.

Supporta la commutazione True Transparent USB, un'avanzata tecnologia di emulazione USB che permette al KVM di riconoscere specifici modelli di tastiera e mouse ed emulare le informazioni relative a tasti e funzioni speciali ad essi associati. Questo fornisce anche un supporto avanzato per l'uso combinato con gli extender KVM.

Lo switch KVM è dotato di molteplici opzioni di commutazione, tra cui pulsanti sull'unità e tasti di scelta rapida configurabili che forniscono un controllo semplice e affidabile per l'utente, ottimo sia per i professionisti che per i principianti.

ca558eb5-6253-4dce-adb5-6fa3842d8811.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

39337

# SWITCH KVM DVI-I SINGLE LINK, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo di quattro PC dotati di DVI da un'unica tastiera, mouse e monitor
- Commutazione tramite pulsanti sullo switch o via HotKey
- Supporta segnali DVI-I single link, fino a 1920x1200
- Commutazione audio indipendente e 2 porte USB 2.0 Hub per la condivisione di ulteriori periferiche USB
- 2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Interfaccia AV** | DVI-I |
| **Interfaccia Consolle** | USB |
| **Standard delle Interfacce** | DVI-I 2.0 (Dual Link), USB 2.0 |
| **Risoluzione Massima Supportata** | DVI |
| **Supporto Audio** | Stereo Analogico |
| **Porte Audio Separate** | 2 x 3.5mm (Femmina) |
| **Numero di Consolle** | 1 |
| **Numero Massimo di PC/Server** | 4 |
| **Metodo di Commutazione** | Pulsanti, Hotkey (Configurabili) |
| **Funzioni Particolari** | USB 2.0 Hub, commutazione indipendente audio e USB, Indicatori LED |
| **Interfacce della Consolle** | DVI-I (Femmina), USB Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina) |
| **Interfacce per PC/Server** | 4 x DVI-I (Femmina), USB 2.0 Tipo B (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina) |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

39337

# SWITCH KVM DVI-I SINGLE LINK, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTE

| | |
|---|---|
| **Altre Interfacce** | 2 x USB 2.0 Tipo A (Femmina) condivise |
| **Alimentazione** | 5.5/2.1mm Presa DC |
| **Dimensioni LxAxP** | 255x45x120mm (10.04x1.77x4.72in) |
| **Materiale della scocca** | Metallo |
| **Peso Netto** | 1kg (2.2lb) |
| **Temperatura Operativa** | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) |
| **Temperatura di Stoccaggio** | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| **Umidità** | 0 - 90% RH (senza condensa) |
| **Assorbimento di Corrente** | 9VDC 1.1A |
| **Colore** | Silver |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it