70436

AUTO SWITCH AUDIO OTTICO, 2 PORTE

Questo Switch audio ottico digitale consente di collegare due sorgenti Toslink ad un singolo ingresso TosLink (SPDIF) ad esempio di un amplificatore AV, Hi-Fi o impianto home cinema. Lo Switch riconosce il segnale attivo e commuta in automatico sulla porta corrispondente.

Ideale per l'uso con console, HD player, set top box, PC, ecc. per evitare di scollegare e ricollegare continuamente cavi audio.

Nota Bene: cavi TosLink non sono inclusi.

11de9196-2eb1-4445-8627-e193ebc68c4e.png

70436

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

70436

AUTO SWITCH AUDIO OTTICO, 2 PORTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connessione di sue sorgenti audio ottiche digitali Toslink ad un singolo ingresso Toslink
- Commutazione automatica o manuale
- Ingressi: 2 x Toslink (fibra ottica)
- Uscite: 1 x Toslink (fibra ottica)
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfacce AV	TosLink
Larghezza di banda supportata	32 - 96kHz
Supporto Audio	U ncompressed PCM / LPCM, Dolby AC-3, Dolby 5.1, Dolby Digital and DTS
Caratteristiche speciali	Commutazione automatica tra le porte attive
Ingressi	2 x TosLink (fibra ottica)
Uscite	1 x TosLink (fibra ottica)
Alimentatore	DC 5.5/2.1mm
Dimensioni (ca.) LxPxA	75x65x30mm (2.95x2.56x1.18in)
Materiale	Plastica
Peso netto	0.055kg (0.12lb)
Temperatura operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Tasso di umidità	20 - 80% RH (senza condensa)
Alimentazione	5VDC 1.2A

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

70436

AUTO SWITCH AUDIO OTTICO, 2 PORTE

Colore	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it