


## DJM-250-MK2

# MIXER A 2 CANALI

Il DJM-250MK2 ha ereditato alcune delle funzioni professionali del famoso DJM-900NXS2, ad esempio il crossfader Magvel e il filtro Sound Color FX. Con i controlli intuitivi, il layout chiaro, gli isolatori a 3 bande dedicati potrai eseguire scratching e mix in modo istintivo. La tecnologia dithering del mixer ti offre un audio caldo di alta qualità sia dalle sorgenti digitali che analogiche. Inoltre, la scheda audio integrata ti permette di collegare il mixer al PC/Mac e utilizzare rekordbox dj per esibirti con i CDJs. Oppure collega il DJM-250MK2 al giradischi e utilizza rekordbox dvs in combinazione con il nostro vinile di controllo per eseguire scratch e mix con i file digitali memorizzati nel computer.



# DJM-250-MK2

## MIXER A 2 CANALI

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Layout chiaro e fader Magvel

Mix precisi e fluidi

Filtro FX punta di diamante

Scheda audio USB integrata

Rekordbox Dj integrato

Rekordbox DVS integrato

Suono di alta qualità

Due uscite cuffie

Selezione MIC indipendente

Connettività flessibile

#### SPECIFICHE

<b>DVS Control</b>	rekordbox dvs
<b>Included Software</b>	rekordbox dj, rekordbox dvs
<b>Gamma di frequenza</b>	20 - 20.000 Hz
<b>Frequenza di campionamento</b>	48 kHz
<b>A/D Converter</b>	24 bit
<b>D/A Converter</b>	24 bit
<b>S/N Ratio Line</b>	94 dB
<b>Distorsione</b>	< 0.005 % (LINEA)
<b>Alimentazione</b>	AC adaptor DC 12 V

## DJM-250-MK2

# MIXER A 2 CANALI

<b>Consumo di energia</b>	600 mA
<b>Canale</b>	2
<b>EQ/ISO</b>	3 band
<b>EQ/ISO Range</b>	-8 ~ +6 dB
<b>Sound Color FX</b>	Filter
<b>Ingressi</b>	3 LINE (RCA), 2 PHONO (RCA), 1 MIC (1/4 inch TS Jack)
<b>USB</b>	1 porta USB B
<b>Uscite</b>	1 MASTER (XLR), 1 MASTER (RCA), 2 MONITOR CUFFIE (jack da 1/4 di pollice, mini jack)
<b>Accessori inclusi</b>	Cavo di alimentazione, adattatore AC, cavo USB, Istruzioni per l'uso (guida rapida), scheda codice di licenza (rekordbox dj, rekordbox dvs)