

DDJ-1000SRT

CONTROLLER DJ CLUB-STYLE A 4 CANALI PER SERATO DJ PRO

II DDJ-1000SRT a 4 canali eredita il layout del DDJ-1000, che ricorda molto la configurazione club standard formata da CDJ+DJM. Sono presenti le stesse caratteristiche tecniche, tra cui le jog wheels a grandezza naturale a bassa latenza del CDJ-2000NXS2 e il fantastico MAGVEL FADER per cut stretti. Ora puoi concentrarti sulla folla, non sul laptop, grazie all'On Jog Display a colori, che mostra informazioni importanti sulla traccia proprio al centro di ogni jog wheel. Fai salire la temperatura in pista utilizzando i 4 Sound Color FX e i 14 Beat FX. Inoltre con i 16 performance pad multicolor (8 per deck) è possibile attivare funzionalità come Hot Cue, Slicer e Pitch Play per imprimere il tuo tocco personale su ogni traccia e far impazzire il pubblico. Se vuoi utilizzare Serato DJ Pro per suonare a feste ed eventi, ed hai bisogno di un controller compatto ma ricco di funzionalità, il DDJ-1000SRT è esattamente ciò che fa per te. Gli ingressi e le uscite multiple ti permetteranno di collegare vari apparecchi e creare diverse configurazioni, per essere pronto a tutto.













DDJ-1000SRT

CONTROLLER DJ CLUB-STYLE A 4 CANALI PER SERATO DJ PRO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibilità con Serato DJ Pro

Jog wheel a grandezza naturale e MAGVEL FADER

Controller DJ portatile con configurazione club-style

Color On Jog Display

Professional FX

Mixer DJ indipendente con ingressi ed uscite multipli

Performance Pad multicolor

Tasti Key Shift e Key Sync

Pannello superiore in alluminio/acrilico

Serato DVS-ready

SPECIFICHE

Gamma di frequenza	20 Hz - 20 kHz (LINE)
Rapporto Segnale/Rumore	112 dB (USB), 96 dB (LINEA), 85 dB (FONO), 80 dB (MIC)
Distorsione	0.002% (USB), 0.005% (LINEA)
Ingressi	2 FONO/LINEA (RCA), 2 LINEA (RCA), 2 MIC (XLR e 1 jack TRS da $\frac{1}{4}$ di pollice, 1 jack TRS da $\frac{1}{4}$ di pollice)
Uscite	2 MASTER (XLR, RCA), 1 CABINA (jack TRS da1/4 pollice), 2 CUFFIE (1 x jack da 1/4 di pollice stereo phone,1 x mini jack da 3.5-mm stereo)





DDJ-1000SRT

CONTROLLER DJ CLUB-STYLE A 4 CANALI PER SERATO DJ PRO

USB 2 USB (Tipo B)

Alimentazione Adattatore AC (DC 12V)

Dimensioni (LxPxA) 708.0x361.4x73.4 mm

Peso 6.0 Kg

Accessori Adattatore AC, Cavo alimentazione, Cavo USB, Guida Rapida di Avvio, Serato DJ Pro Expansion Pack

voucher (Pitch 'n Time DJ)

Requisiti di

sistema

Mac - macOS Mojave 10.14 (aggiornato all'ultima versione, macOS High Sierra 10.13 (aggiornato all'ultima versione), macOS Sierra 10.12 (aggiornato all'ultima versione); Windows - Windows® 10, 8.1, 7 (ultimo

service pack); CPU Processore Intel® Core™ i9, i7, i5, i3 1.07GHz o superiore; Memoria 4GB o superiore di

RAM

