


DJM-S7

MIXER PER PERFORMANCE DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH

Con questo nuovo mixer da battaglia a 2 canali potrai personalizzare liberamente il tuo set-up, firmando ogni performance con il tuo stile unico. L'unità ti consente di utilizzare gratuitamente Serato DJ Pro. È un dispositivo di sblocco hardware per rekordbox, che ti consente di utilizzare le funzioni performance con entrambe le applicazioni.



DJM-S7

MIXER PER PERFORMANCE DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Magvel Fader Pro più sensibile

Asta di montaggio della manopola più rigida del 30% in senso verticale, per una maggiore tranquillità durante lo scratching

8 grandi Performance Pad su ogni canale

Grandi leve degli effetti

Ingresso Bluetooth per inserire i suoni direttamente nel set

Loop MIDI per il controllo di varie funzioni del software DJ con le leve degli effetti

Hub USB integrato

Porta usb tipe B per collegare controller MIDI

Serato Dj Pro

Serato DVS

Pitch'n Time Dj

Recordbox

Colore: Nero

SPECIFICHE

MIDI control assegnabile

Software compatibile Sblocca Serato DJ Pro, rekordbox

DVS Control Sblocca Serato DVS, rekordbox

DJM-S7

MIXER PER PERFORMANCE DJ A 2 CANALI STILE SCRATCH

| | |
|------------------------------|---|
| Bluetooth Audio Input | Versione Bluetooth standard 5.0; Codec supportati SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ Low Latency; distanza massima di comunicazione |
| Level Meter Size | 9 segmenti |
| 2 canali | |
| Gamma di frequenza | 20 - 20.000 Hz |
| Power Supply | AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz |
| S/N Ratio USB | 110 dB (USB), 103 dB (LINE), 88 dB (PHONO), 80 dB (MIC), 103 dB (AUX) |
| Distorsione | 0.003% (USB), 0.005% (LINE) |
| Consumo | 24W |
| EQ/ISO | 3 band |
| EQ/ISO Range | -8 dB to +6 dB |
| Reverse Channels | |
| Peak Limiter | |
| Auto BPM Counter | |
| Tipo di crossfader | Magvel Fader Pro, CURVE Assignable, Reverse Crossfader, Tension Adjustment |
| Collegamento mic. | XLR / Jack Combo da 1/4 di pollice con Talkover Attenuator |
| Sound card | Collegamento USB (Type-B), Frequenza di campionamento 24 bit, Frequenza 48 kHz |
| Ingressi | 2 LINEA (RCA), 2 FONONO (RCA), 1 MIC (XLR e jack TRS da 1/4 di pollice), 1 AUX (RCA) |
| USB | 2 porte USB A, 2 porte USB B |
| Uscite | 2 MASTER (XLR, RCA), 1 CABINA (jack TRS da 1/4 di pollice), 2 PHONES (1/4-inch stereo jack, 3.5-mm stereo mini-jack) |
| Sound Color FX | Filter, Dub Echo, Noise, Pitch, Wide Filter |
| Beat FX | Echo. Ducking Echo. Echo Out. Spiral. Helix. Delav. Reverb. Back Spin. One-shot Spin. Vinyl Brake. One- |