GO-SOUND 12AIR

SISTEMA PA PORTATILE DA 12" CON APP GO-SOUND AIR, 2 RADIOMICROFONI VHF, TROLLEY E BATTERIA

Soundsation Go-Sound fa un altro passo avanti e diventa **Go-Sound Air**. Mantenendo tutte le funzionalità della precedente serie Go-Sound AMW (alimentazione a batteria o corrente, trolley con manico telescopico, due microfoni wireless VHF, Player con USB/SD-card/BT, Ingressi Mic/Line, effetto Eco, EQ a 5-Bande, ecc.), è ora possibile controllare il lettore multimediale e l'ingresso stereo Aux tramite la nuova app "**Go-Sound Air**" per dispositivi Android® e iOS® (scaricalo da Google Paly® o AppStore®).

Non è mai stato così facile suonare e controllare le tue playlist preferite dal tuo telefono cellulare o tablet: collega il diffusore all'app tramite connessione BT e il gioco è fatto.

Così come per la precedente serie AMW, la batteria dura da 2,5 ore (volume massimo e carica completa) a 4 ore (volume normale, carica completa). Entrambe le versioni da 12" e 15" sono dotate di amplificatore in classe-AB che offre fino a 800W di picco (quando collegato alla rete elettrica). Il cabinet è in polipropilene robusto e leggero con griglia metallica e foro per palo o treppiedi standard da 36 mm.





Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GO-SOUND 12AIR

SISTEMA PA PORTATILE DA 12" CON APP GO-SOUND AIR, 2 RADIOMICROFONI VHF, TROLLEY E BATTERIA

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GO-SOUND 12AIR

SISTEMA PA PORTATILE DA 12" CON APP GO-SOUND AIR, 2 RADIOMICROFONI VHF, TROLLEY E BATTERIA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema PA Portatile con Batteria Ricaricabile
- Cabinet robusto in Polipropilene compatto e leggero
- Amplificatore in Classe-AB da 800W* di picco (*alimentazione a corrente)
- Woofer da 12” con driver a compressione da 1”
- Lettore MP3 con USB, scheda SD e connessione BT
- Controllo tramite Go-Sound Air App su dispositivi Android® e iOS®
- Due Radiomicrofoni VHF Palmari
- Ingressi Microfonici/Linea
- Effetto Eco per Ingressi Mic. e Radiomicrofoni
- EQ grafico a 5-Bande
- Batteria ricaricabile con durata della batteria da 2,5 (massimo volume) a 4 ore (uso standard)
- Foro per palo o treppiedi da 36 mm
- Sistema Trolley con ruote e una maniglia telescopica in alto + 2 maniglie laterali

SPECIFICHE

Tipo diffusore	Sistema PA portatile a 2-vie con batteria ricaricabile e trolley
Risposta in frequenza	68Hz-19KHz
Max. SPL	112dB (alimentazione a corrente)
LF	12"

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GO-SOUND 12AIR

SISTEMA PA PORTATILE DA 12" CON APP GO-SOUND AIR, 2 RADIOMICROFONI VHF, TROLLEY E BATTERIA

HF	Driver a Compressione da 1” (1” voice coil)
Direttività (HxV) / Guida d’onda	90° x 40° - 60° / Asimmetrica
Potenza. Max. (Programma/Picco)	400W* / 800W* - Classe AB (*alimentato a corrente)
Controlli	Mic1&2 level, Line level, Echo level, Bluetooth/MP3 level, Master level, Wireless Mics On, W. Mic1 level, W. Mic2 level
Equalizzatore grafico a 5 Bande	100Hz, 330Hz, 1KHz, 3,3KHz, 10KHz (+/- 12dB)
Connessioni	Mic 1&2 6.3mm TS Jack, Line In L&R RCA, Line Out L&R RCA
Indicatori LED	Power, Clip, Wireless Mic On, RF Mic1, RF Mic2, Battery Charge
Lettore Multimediale	USB, SD-Card, Streaming Audio BT, Telecomando
Controlli del Lettore Multimediale	Stop, Play/Pause, Next track, Previous track, Mode
Controllo APP	Connessione BT con Go-Sound Air App per Android®/iOS®
Tensione di Alimentazione	230VAC-50Hz
Fusibile	T1A-250V
Connettore Alimentazione	VDE + Vano fusibile
Alimentazione addizionale	12VDC (NO funzione di carica)
Fusibile addizionale	T10A-250V
Connettore Alimentazione Add.	12VDC con Morsetto a pressione
Batteria Ricaricabile	Batteria al piombo 12V-7Ah (Tipo TC12-7.0)
Misure Batteria (LxAxP)	151 x 100 (Terminali Inclusi) x 65 mm
Radiomicrofoni	MIC1 / MIC2: VHF 174.4 MHz / 175.0 MHz
Risposta in Frequenza	40Hz – 16kHz / ±3dB
Potenza Trasmettitore	10mW
Tipo Modulazione	FM

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it