

# MIOMIX 104 MIXER AUDIO PROFESSIONALE A 5 CANALI CON EFFETTO ECO DIGITALE

MioMix 104 è un mixer a 5 canali ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni live e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. L'ingresso Mic è dotato di un preamplificatore noise-less con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). Gli ingressi stereo di linea permettono di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. L'effetto eco digitale con qualità professionale arricchisce le vostre performance consentendo di regolare velocità e numero di ripetizioni. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.









### MIOMIX 104 MIXER AUDIO PROFESSIONALE A 5 CANALI CON EFFETTO ECO DIGITALE

### **DETTAGLI DEL PRODOTTO**

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

5 Canali in Totale

1 Canale Mic/Line con Preamp a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea Line con RCA e Mini-Jack Stereo da 3mm

EQ 2-Bande sui Canali da 1 a 3

Effetto Eco Digitale con regolazione delle Ripetizioni, Ritardo e Livello

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

### **SPECIFICHE**

Connessioni di Ingresso	LR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 2-3), RCA Stereo,
	MI 1 1 0 (0 1 1 5)

Mini-Jack Stereo da 3mm (Canali 4-5)

Connessioni di Uscita XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)

Funzioni Canale 1: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 2-3: Selettore Impedenza (+4/-10dB), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco

Funzioni Canali 4-5: Posizione Pan, Volume di Canale



Via Enzo Ferrari 10 62017 Porto Recanati (MC), Italy info@frenexport.it



**Funzioni Effetto** 

# MIOMIX 104 MIXER AUDIO PROFESSIONALE A 5 CANALI CON EFFETTO ECO DIGITALE

VU Meter Indicatore di Livello 2x6 LED

Livello Massimo di Uscita 3 Vrms

Risposta in Frequenza +/-0.5dB, 20Hz-20kHz

Intervallo Dinamico 102dB

THD+N @ 1kHz =0.003%

Crosstalk Stereo 92dB

Regolazione Numero di Ripetizioni Eco, Regolazione Tempo di Ritardo Eco, Regolazione

Alimentazione DC 5V, 0.5A

Consumo Max. 2.5W

Dimensioni Prodotto 138 x 165 x 66 mm

Peso Prodotto 0.89kg

Dimensioni Imballo 270 x 205 x 90 mm

Peso Imballo 1 kg

