

## DJM-S9

# MIXER PROFESSIONALE PER DJ BATTLE A 2 CANALI (NERO)

Pioneer presenta il nuovo DJM-S9, il primo mixer da DJ Battle a due canali per Serato DJ. Crossfader Magvel Pro completamente personalizzabile, pad di performance tattili e tasti FX che consentono di personalizzare il mixer in base alle proprie preferenze. Il DJM-S9 eredita i circuiti audio di alta qualità dal mixer digitale ammiraglia a 4 canali, il DJM-2000NXS. La presa di alimentazione è stata progettata per ridurre l'impedenza e fornire un segnale dal livello molto stabile necessario nei rumorosi ambienti dei club.



DJM-S9

# MIXER PROFESSIONALE PER DJ BATTLE A 2 CANALI (NERO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il Crossfader Magvel Pro assicura un'ottima funzionalità, durata e risposta.

16 Touch pad multi-color danno accesso a Hot Cue, Roll, Slice, Loop e altro

Sei tasti personalizzabili su ogni lato del mixer e due in mezzo, innescano effetti direttamente sul proprio hardware

Il filtro high/low su ogni canale consente di manipolare FX semplicemente ruotando la manopola

Due grandi Style Levers che consentono di attivare e disattivare rapidamente effetti

2 schede audio USB integrate

ingresso MIC con Echo FX e circuiti di alta qualità per eliminare distorsioni indesiderate

Clip display

MIDI compatibile

### SPECIFICHE

Controlli MIDI interamente assegnabili

**Risposta in Frequenza** 20 - 20,000 Hz

**Rapporto S/N** 107 dB

**Distorsione** < 0.005 %

**Alimentazione** 100-240 V / 50/60 Hz

Serato HID Control

Auto Standby

Master Balance

DJM-S9

# MIXER PROFESSIONALE PER DJ BATTLE A 2 CANALI (NERO)

<b>Level Meter Size</b>	12 segmenti
<b>ISO</b>	3 bande
<b>ISO Range</b>	-8 ~ +6 dB
Canali Reverse	
<b>Level Meter Type</b>	Shared Master
Peak Limiter	
<b>Serato DJ FX alimentato da iZotope</b>	55
3 Band Isolator	
Auto BPM Counter	
<b>Crossfader</b>	Magvel Fader Pro
Crossfader Reverse e regolazione della tensione	
<b>Conessioni</b>	XLR / Jack Combo
<b>Talkover</b>	ON / OFF Button e Talkover attenuatore
2 porte USB	
<b>Campionamento</b>	24 bit
<b>Frequenza di campionamento</b>	48 kHz
<b>Input</b>	2 CD/LINE (RCA), 2 PHONO (RCA), 1 MIC (XLR/Jack Combo). 1 AUX (RCA)
<b>Outputs</b>	2 MASTER (XLR, RCA), 1 BOOTH (1/4 inch Jack), 2 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack, MiniPin)
<b>Requisiti di sistema</b>	Windows 8.1/ 7(CPU) Core i3, i5 or i7 1.07 GHz Duo, (Memory) 4GBMac OS X 10.10/10.9/10.8(CPU) Core i3, i5 or i7 1.07 GHz Duo, (Memory) 4GB
<b>Risoluzione del display</b>	1280 x 720 o maggiore
<b>Dimensioni (LxHxD)</b>	267x107.9x407.3 mm
<b>Peso</b>	4.6 kg