SENSE15A+

MONITOR DA PALCO COASSIALE ATTICO ULTRA COMPATTO DA 15”

I diffusori Sense A+ per il monitoraggio da palco sono dotati di unità HF e LF coassiali per una maggiore sensibilità e un'autentica produzione di toni, con driver a compressione HF magnetici NdFeB, doppio circuito di amplificazione in classe D, 1200 W (potenza di picco, elaborazione DSP e un angolo di monitoraggio di 43 gradi, il tutto in un design elegante, compatto e leggero.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SENSE15A+

MONITOR DA PALCO COASSIALE ATTICO ULTRA COMPATTO DA 15”

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design coassiale con componenti HF al neodimio
- Angolo del cuneo di 43 gradi per una posizione ideale di monitoraggio ravvicinato
- DSP integrato a 24bit/48kHz con EQ, modalità Live o Monitor, Delay
- Modalità di sintonizzazione preimpostate per l'utilizzo come cassa monitor o PA
- Moduli di amplificazione ad alte prestazioni da 1200W in classe D
- Design Coassiale per un ingombro ultracompatto
- Presa Top Hat da 35 mm per l'utilizzo come cabinet PA o side-fill
- Griglia in acciaio resistente e durevole per sopportare lo sforzo
- Verniciatura nera antigraffio

SPECIFICHE

Tipo di cabinet	Attivo coassiale a 2 vie
Risposta in frequenza	55Hz - 20kHz
SPL massimo	128dB
Sensibilità d'ingresso	0dBu
Picco dell'amplificatore	1200W
Amp PGM	600W
Amplificatore RMS	300W (260+40)
Driver LF	15" / 65 mm V.C.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SENSE15A+

MONITOR DA PALCO COASSIALE ATTICO ULTRA COMPATTO DA 15”

Driver HF	1,75" / 44 mm V.C.
Copertura (h x v)	80 x 80 gradi
Frequenza di crossover	2,4 kHz
Connessione	2 x ingresso XLR / Jack + 3,5 mm, uscita XLR
Dimensioni (LxAxP)	460 x 510 x 377mm
Peso	15 kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it