

HMX-44 PLAY

MIXER 1U RACK A MATRICE CON 4-INGRESSI E 4 ZONE CON MULTI-PLAYER

HELVIA ha pensato di rispondere ad alcune delle principali necessità di chi si occupa di piccole-medie installazioni audio sposando versatilità e compattezza e offrendo una soluzione integrata come l'HMX-44.

Si tratta di un gioiellino che integra una matrice con mixer 4 ingressi e 4 uscite e un player multimediale. La sezione mixer prevede 3 ingressi Mic-Line combo con Phantom a 48V, un ingresso Line stereo mini-jack frontale abbinato al player multimediale con DAB+, FM, USB, BT. Ogni ingresso ha la regolazione indipendente del livello, e i 3 ingressi Mic/Line combo possiedono anche la regolazione dei toni alti e bassi.

Tutti i 4 ingressi sono assegnabili indipendentemente alle 4 zone e ogni zona è dotata di controllo del livello di uscita. L'HMX-44 prevede il collegamento con base microfonica HMX-MIC tramite connessione RJ-45. La stazione è dotata di suonerie per avvisi e permette di selezionare le 4 zone indipendentemente.

HMX-44 PLAY

[08366359-9cd9-4df3-9088-2b00f5e03598.jpg](#)[dd2fc5fe-8eec-482f-85cd-799e64bbc372.jpg](#)[cb3b748b-db92-4c6f-aff8-3acd9e83a](#)

Sistema Multi-Zona RDS

FM Radio

DAB+

Bluetooth

Telecomando Alimentazione Phantom DSP

Rack Stan

HMX-44 PLAY

MIXER 1U RACK A MATRICE CON 4-INGRESSI E 4 ZONE CON MULTI-PLAYER

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Matrice 4-In / 4-Out

Mixer 4 canali con 3 ingressi Mic/Line combo e 1 ingresso Mini-jack Stereo Frontale

Uscite Line RCA

Lettore Multimediale con DAB+, FM, USB, BT e Telecomando

Phantom Power a 48V per microfoni a condensatore e Priorità su Mic 1

Dimensioni contenute in 1 unità rack

Funzione Mute in caso di emergenza

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	100Hz - 24kHz
THD	<0,76% @ 1kHz
Impedenza d'ingresso	1k Ohm (microfono/linea)
Sensibilità d'ingresso	-11 dB (linea), -46 dB (microfono)
SNR	84dB (linea), 82dB (microfono)
Ingressi	1Mic (XLR), 2 x mic/line (XLR/jack), 1 Line (terminale RCA/Euro-block)
Uscite di linea di zona	4 uscite RCA (mono)
Lettore multimediale	DAB+/FM/USB/BT
Alimentazione Phantom	+48V commutabile su ciascun ingresso XLR
Contatti relè Mute	+24V

HMX-44 PLAY

MIXER 1U RACK A MATRICE CON 4-INGRESSI E 4 ZONE CON MULTI-PLAYER

Versione BT	2.0
Connessione stazione di chiamata	Porta RJ45 (con alimentazione)
Alimentazione di rete	170-264Vac, 50Hz (IEC)
Fusibile	T1A/250V
Dimensioni dell'unità	435 x 122 x 44 mm (17,1 x 4,8 x 1,7 pollici)
Dimensioni dell'imballo	550 x 227 x 69 mm (21,6 x 8,9 x 2,7 pollici)
Peso	1,8 kg - 4 lbs.
Peso dell'imballo	2,74 kg – 6 lbs.