

GALA-520DW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO A DOPPIO CONO DA 5,25 POLLICI

GALA-520DW è un diffusore da soffitto elegante, affidabile e versatile con woofer a doppio cono da 5,25" di diametro e potenze da 10W/20W a 100V. Può essere usato con amplificatori professionali standard da 70/100V ed è adatto a qualsiasi applicazione di diffusione musicale in negozi, ristoranti, bar, uffici, centri commerciali, scuole, ecc.

GALA-520DW

Il diffusore da soffitto GALA-520DW è dotato di telaio in ABS di alta qualità, griglia in alluminio con sistemi di montaggio rapido, per rendere l'installazione molto semplice e veloce. I trasformatori di linea incorporati consentono l'utilizzo con linee da 70/100V e offrono due prese di potenza (10W, 20W) per adattarsi meglio alle diverse disposizioni dei diffusori e alle potenze degli amplificatori. Sono disponibili in colore bianco, ma possono essere verniciati in qualsiasi colore.

[be256b9c-63d8-4041-b0bd-3bfaca400f08.jpg](#)

[372f2879-eb9d-4c96-b83f-7293d410abab.jpg](#)

Linee a 70V-100V Sistema Quick-Fit

GALA-520DW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO A DOPPIO CONO DA 5,25 POLLICI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altoparlante a doppio cono

Diametro del woofer 5,25 pollici

Potenza 20W RMS

Trasformatore di linea 70/100V incorporato

Connessioni da 10W - 20W @100V

Sistema a montaggio rapido

Griglia e telaio verniciabili

SPECIFICHE

Dimensioni Generali	Ø203X95mm
---------------------	-----------

Dimensioni del woofer	5,25" (35 mm)
-----------------------	---------------

Trasduttore	Woofer a doppio cono
-------------	----------------------

Gamma di frequenza 90Hz-15KHz

Sensibilità (1W/1M)	90dB
---------------------	------

Potenza nominale (RMS)	20W
------------------------	-----

Impedenza nominale	8 ohm
--------------------	-------

Trasformatore di linea	20W - 10W @ 100V
------------------------	------------------

Diametro del ritaglio	Ø170 mm
-----------------------	---------