

## VOXTAKER 30 KIT

# KIT MICROFONO DA STUDIO A CONDENSATORE USB

### VOXTAKER 30 KIT

Il VoxTaker-30 KIT include un microfono "plug and play" per registrazione da studio con capsula a condensatore utilizzabile senza dover installare alcun driver.

Semplicemente collegando un cavo USB, si possono soddisfare una varietà di applicazioni di produzione musicale facilmente e rapidamente poichè Il microfono è compatibile con tutti i software di registrazione e i driver audio ASIO.

Il microfono VoxTaker-30 utilizza tecnologia chip USB ad alte prestazioni, trasduttori capacitivi a punto singolo di alta qualità ed è in grado di offrire un suono caldo ma, allo stesso tempo, dettagliato e adatto per voce umana, musica, podcast e registrazioni personali.

Il microfono VoxTaker-30 è alimentato dalla porta USB del dispositivo al quale è collegato. Questo significa che normalmente si può semplicemente collegare il microfono e iniziare subito ad utilizzarlo. Per le porte USB non standard, potrebbe essere necessario un hub USB alimentato.

Il microfono VoxTaker-30 è un dispositivo USB "Plug & Play", compatibile con computer Windows® e Mac®, senza dover installare alcun driver. Il kit VoxTaker-30 include anche un filtro anti-pop con braccio flessibile per la regolazione, un supporto microfonico antivibrazione, una solida base circolare e un piccolo palo per l'installazione.

b36fbf8a-4aeb-4f75-ab88-5cd6fb24efd7.jpg

# VOXTAKER 30 KIT

## KIT MICROFONO DA STUDIO A CONDENSATORE USB

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capsula a condensatore di alta qualità

Risposta polare Cardioide Unidirezionale

Preamplificatore JFET Di alta qualità

Ottimo segnale di uscita senza distorsione

Tecnologia di conversione AD ad alta velocità

Frequenza di campionamento fino a 48 kHz

Risoluzione 16 Bit

Funzionalità Plug and Play USB 2.0

Compatibilità massima con computer Windows® e Mac® OS senza bisogno di drivers

Basso consumo energetico

Supporto ad alto abbattimento delle vibrazioni

Filtro Anti-Pop circolare con braccio flessibile

Robusta base metallica circolare

Asta per installazione

#### SPECIFICHE

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capsula</b>               | Capsula a condensatore di alta qualità da 14mm |
| <b>Diagramma polare</b>      | Cardioide Unidirezionale                       |
| <b>Risposta in Frequenza</b> | 20Hz-18Khz                                     |

## VOXTAKER 30 KIT

# KIT MICROFONO DA STUDIO A CONDENSATORE USB

|                                   |                                 |  |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Sensibilità                       | -36dB+/-2dB (0dB=1V/Pa ad 1Khz) |  |
| Frequenza di Campionamento        | 48Khz / 16Bit                   |  |
| Impedenza di carico; ?1000?       |                                 |  |
| Rumore                            | 16dB A-ponderato                |  |
| Ingresso Max SPL                  | 130dB (ad 1Khz)                 |  |
| Rapporto S/N                      | 78dB                            |  |
| Dimensioni Microfono              | Lunghezza                       |  |
| Peso Microfono                    | 0,37 Kg                         |  |
| Diametro Filtro Anti-Pop          | 130 mm                          |  |
| Lunghezza braccio filtro anti-pop | 360 mm                          |  |
| Diametro base metallica           | 150 mm                          |  |
| Peso base metallica               | 0,81 Kg                         |  |
| Lunghezza asta di installazione   | 165 mm                          |  |
| Lunghezza cavo USB                | 1800 mm                         |  |
| Dimensioni Imballo (LxPxA)        | 265 x 208 x 107 mm              |  |
| Peso Imballo                      | 2 Kg                            |  |