

CLUB XS5+ MIXER A 5 CANALI CON ECHO E LETTORE

Console di missaggio compatta e portatile dotata di 5 ingressi, connettività Bluetooth, effetti Echo integrati e funzioni di riproduzione e registrazione su scheda USB/SD. EQ a 3 bande, 1 ausiliario, connettori bilanciati mic/line, controllo del compressore e EQ a 2 bande con 1 ausiliario per entrambi i canali stereo. Sono inoltre presenti connettori XLR bilanciati per le uscite principali, uscite jack per la sala di controllo e connettori fono per la registrazione e la riproduzione.

Ultracompatto, leggero, di alta qualità ed estremamente versatile, il Club XS 5+ è il mixer perfetto per performance dal vivo e registrazioni domestiche.



CLUB XS5+

MIXER A 5 CANALI CON ECHO E LETTORE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

2 ingressi (1 canale mic, 2 canali stereo)

1 Bus ausiliario per il monitoraggio e l'effetto interno

Uscite bilanciate professionali

Preamplificatore microfonico di alta qualità con controlli di compressione e guadagno migliorati e EQ a 3 bande

Effetto Echo

Connettività di riproduzione Bluetooth

Lettores multimediale e registratore USB/SD

SPECIFICHE

Ingressi	5 (1 ingresso microfonico, 2 ingressi stereo)
Gamma di Gain Mic	Da 6 dB a 50 dB
Gamma di Gain Linea	10 dB a 34 dB
EIN	-100dB
Risposta in frequenza	10Hz - 20kHz (+1/-3dB)
THD Canale Mic	<0.1%
Rapporto segnale/rumore	80 dB
Livelli di uscita	Max +26dB (Bal), +20dB (unBal)
EQ	Hi 12kHz, Mid 2.5kHz, Lo 45Hz
USB/SD	riproduzione audio MP3
Registrazione	Su unità USB o scheda SD (128kbps mono)
Effetti DSP	Effetto Echo

CLUB XS5+ MIXER A 5 CANALI CON ECHO E LETTORE

Alimentazione	100-240 Vac - 50/60Hz
Dimensioni (LxPxA)	195 x 80 x 270 mm