

## PROVIBE 8A DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

ProVibe 8A da una parte riprende lo stile Soundsation nei diffusori attivi compatti; dall'altra rappresenta anche un punto di svolta grazie ad una veste aggiornata, elegante, robusta e con caratteristiche professionali.

Il pannello posteriore ospita un mixer a 3 canali con ingressi Line/Mic, ingresso Bluetooth, l'EQ a 2 bande, l'uscita Mix out. Tutti i canali hanno il controllo di volume separato.

La funzione TWS (True Wireless Stereo) permette la connessione wireless tra diffusori identici in modo che il "master" – cioè quello al quale è collegata la sorgente audio Bluetooth – si connetta allo "slave" in modo che quest'ultimo riproduca solo il canale destro. In questo modo si ottiene un sistema stereo senza bisogno di connessioni audio tra i due diffusori.

Il woofer da 8" e il driver a compressione da 1" sono pilotati da un amplificatore in Classe AB con potenza di picco fino a 320W. L'housing, dal look elegante e professionale, ha una architettura vented con aperture bass-reflex negli angoli inferiori vicino al woofer. La guida d'onda simmetrica ha una copertura angolare 90° (H) x 60° (V). La parte posteriore consente l'uso in orizzontale – tipo monitor da palco – con angoli di 45° e 25°. Sono infine presenti 3 punti di aggancio M8 per il fissaggio sospeso e il foro da 36mm per uso su palo o tripode.



PROVIBE 8A

## DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS



PROVIBE 8A

**DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS****IN EVIDENZA****ELEGANZA, COMPATTEZZA ED AFFIDABILITÀ. IN UNA PAROLA: PROVIBE!**

Un diffusore non serve semplicemente a emettere suoni e vibrazioni, ma piuttosto a fare musica, comunicare emozioni, scambiare idee, promuovere conoscenza. Noi di Soundsation pensiamo che debba anche essere in linea il più possibile con i canoni estetici contemporanei, fatti di linee essenziali ed eleganti. Siamo anche convinti che oltre ad esprimere il bello in senso lato debba essere pratico, avere tutto ciò che davvero serve e durare il più possibile nel tempo. Questi sono i concetti che ci hanno spinto a realizzare una nuova serie di diffusori attivi che partisse dalla semplice vibrazione e sintetizzasse tutti questi concetti in una dimensione professionale. In una parola: ProVibe!

# PROVIBE 8A DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

## TANTI FORMATI, UN'UNICA SOLUZIONE

Il mixer a 3 canali è pensato per risolvere il solito problema dell'adattamento dei diversi segnali di ingresso e delle connessioni che le nostre sorgenti hanno. Microfoni, ingressi di linea bilanciati e sbilanciati, connessioni XLR, jack da 1/4", RCA e mini-jack: nessun problema di livello e nessuna necessità di adattatori.

I preamplificatori di ingresso sono progettati per accettare segnali di ingresso con una varietà molto ampia di gamma dinamica, offrendo sempre un headroom sufficiente a gestire qualsiasi necessità di rinforzo sonoro.



## BLUETOOTH E TWS

Sempre più spesso i nostri device sono lo strumento principe in tutte le occasioni di musica, festa o altro. Molti dispositivi di ultima generazione nemmeno più hanno l'uscita analogica ma necessitano di adattatori (spesso ingombranti e costosi) o interfacce Bluetooth.

ProVibe risolve alla radice il problema. Uno dei 3 canali del mixer con regolazione indipendente del volume è dedicato esclusivamente alla ricezione di segnali audio stereo Bluetooth. Non soltanto, ma in caso di due diffusori ProVibe dello stesso tipo (ad esempio due ProVibe 12A, o due ProVibe 15A, ecc.) è possibile collegare in maniera wireless un diffusore all'altro in modo che uno dei due riproduca il canale sinistro e l'altro il canale destro dello stesso segnale Bluetooth.

PROVIBE 8A

# DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore attivo a 2 vie

Cabinet robusto ed elegante in polipropilene

Potenza di picco di 320W

Direttività 90°H x 60°V

Mixer a 3 canali con Bluetooth

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Montaggio su palo con foro standard da 36 mm

### SPECIFICHE

<b>Tipo di Diffusore</b>	Cassa attiva a 2 vie
<b>Risposta in frequenza [- 10dB]</b>	80Hz - 20kHz
<b>SPL massimo</b>	110 dB
<b>Sensibilità</b>	91 dB
<b>Driver a compressione</b>	1"
<b>Direzionalità (HxV)</b>	90° x 60°
<b>Frequenza di crossover</b>	3,5 kHz
<b>Diametro del woofer</b>	8"
<b>Classe dell'amplificatore</b>	Classe AB
<b>Potenza RMS</b>	80W

## PROVIBE 8A

**DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS**

<b>Potenza di programma/Picco</b>	160W/320W
<b>Connessioni di ingresso</b>	XLR + Jack da 1/4" (Mic Line In), XLR + RCA stereo + Mini jack stereo (Line In)
<b>Connessioni di uscita</b>	XLR (uscita mix)
<b>Controlli Mic/Line In</b>	Interruttore e volume microfono/linea, volume Line In e Aux In
<b>Ingresso BT</b>	Pulsante BT Pair/TWS, volume
<b>Indicatori LED</b>	Accensione (verde), Clip (rosso), BT collegato (blu)
<b>EQ</b>	EQ High 2,5kHz-18kHz +/- 10dB; EQ Low 42Hz-150Hz +/- 10dB
<b>Requisiti di alimentazione</b>	230Vac - 50 Hz
<b>Consumo di energia (medio)</b>	90W
<b>Materiale dell'housing</b>	Polipropilene
<b>Possibilità di Montaggio Sospeso</b>	Sì
<b>Maniglie</b>	1 sulla parte superiore
<b>Montaggio su palo</b>	Standard D35 mm
<b>Angolo di utilizzo del monitor da palco</b>	45° - 25°
<b>Dimensioni del Diffosire (LxHxP)</b>	275 x 420 x 250 mm
<b>Dimensioni dell'imballo (LxHxP)</b>	320 x 485 x 300 mm
<b>Peso netto</b>	7,0 kg
<b>Peso lordo</b>	8,0 kg