

0030102952

DECK STAND LED RGB SOUNDCONTROL

Lo Zomo LED RGB 3-Channel Sound-Control è un controller RGB da 12 Volt specifico per tutti i prodotti acrilici Zomo RGB. Il regolatore dispone di numerose funzioni e di un telecomando a raggi infrarossi (portata massima ca. 10 m). Il ricevitore IR è integrato nell'alloggiamento del controller. È possibile scegliere tra colori statici o cangianti, lampeggianti o con transizioni fini. Le modalità predefinite di cambio del colore possono essere controllate in velocità. Il tempo di lavorazione di un intero ciclo di cambio colore può essere regolato da circa 5 secondi a circa 2 minuti. La luminosità può essere regolata per gradi. Il controller può anche essere acceso e spento tramite il telecomando. Inoltre, il controllo del suono è possibile come con un organo leggero, per cui la sensibilità del suono può essere regolata sul controller. Sono disponibili 2 diverse modalità audio: la modalità 1 lampeggia in base alla musica, la modalità 2 sfuma nei colori e crea cambiamenti di colore nella musica. In pochi step lo Zomo Sound Controller è montato sul fondo del cavalletto del ponte e collegato a un massimo di 3 prodotti acrilici Zomo, che sono controllati in modo sincrono dal controller a LED. Il DJ counter brilla quindi in qualsiasi colore e ha un effetto quasi magico.



0030102952

DECK STAND LED RGB SOUNDCONTROL

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Telecomando IR: Portata ca. 5 metri e più¹ (max. ca. 10 m)

16 colori preprogrammati o miscele di colori

Intensità per colore regolabile

Velocità regolabile

Funzione Fade regolabile

colori statici o cangianti

4 programmi per effetti luminosi (flash, strobo, cambio colore morbido)

pulsante a luce bianca

Pulsante On/Off

Controllo del suono possibile con un organo di illuminazione

Installazione facile e veloce

Uscite: 3 canali (un controllore controlla un massimo di 3 prodotti Zomo LED)

Tensione di funzionamento: 12 V (DC)

Corrente di uscita: max. 5 A (max. 1,65 A per canale)

Potenza di uscita max.: 60 W (max. 20 W per canale)

Variante di regolazione (RGB): anodo comune (+)

Controllo del suono: > 70 Db

Connessione: 3 attacchi adatti ai prodotti Zomo LED

Dimensioni della carcassa del controller: 155 x 75 x 30 mm

Dimensioni telecomando: 85 x 55 x 6 mm