0030102952

DECK STAND LED RGB SOUNDCONTROL

0030102952

Lo Zomo LED RGB 3-Channel Sound-Control è un controller RGB da 12 Volt specifico per tutti i prodotti acrilici Zomo RGB. Il regolatore dispone di numerose funzioni e di un telecomando a raggi infrarossi (portata massima ca. 10 m). Il ricevitore IR è integrato nell'alloggiamento del controller. àˆ possibile scegliere tra colori statici o cangianti, lampeggianti o con transizioni fini. Le modalità predefinite di cambio del colore possono essere controllate in velocità . Il tempo di lavorazione di un intero ciclo di cambio colore può essere regolato da circa 5 secondi a circa 2 minuti. La luminosità può essere regolata per gradi. Il controller può anche essere acceso e spento tramite il telecomando. Inoltre, il controllo del suono è possibile come con un organo leggero, per cui la sensibilità del suono può essere regolata sul controller. Sono disponibili 2 diverse modalità audio: la modalità 1 lampeggia in base alla musica, la modalità 2 sfuma nei colori e crea cambiamenti di colore nella musica. In pochi step lo Zomo Sound Controller è montato sul fondo del cavalletto del ponte e collegato a un massimo di 3 prodotti acrilici Zomo, che sono controllati in modo sincrono dal controller a LED. Il DJ counter brilla quindi in qualsiasi colore e ha un effetto quasi magico.

5548e8fd-012e-4bd8-92fd-f31cd39d5cf7.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

0030102952

DECK STAND LED RGB SOUNDCONTROL

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Telecomando IR: Portata ca. 5 metri e più[1] (max. ca. 10 m)
16 colori preprogrammati o miscele di colori
Intensità per colore regolabile
Velocità regolabile
Funzione Fade regolabile
colori statici o cangianti
4 programmi per effetti luminosi (flash, strobo, cambio colore morbido)
pulsante a luce bianca
Pulsante On/Off
Controllo del suono possibile con un organo di illuminazione
Installazione facile e veloce
Uscite: 3 canali (un controllore controlla un massimo di 3 prodotti Zomo LED)
Tensione di funzionamento: 12 V (DC)
Corrente di uscita: max. 5 A (max. 1,65 A per canale)
Potenza di uscita max.: 60 W (max. 20 W per canale)
Variante di regolazione (RGB): anodo comune (+)
Controllo del suono: > 70 Db
Connessione: 3 attacchi adatti ai prodotti Zomo LED
Dimensioni della carcassa del controller: 155 x 75 x 30 mm
Dimensioni telecomando: 85 x 55 x 6 mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it