

WF-DA100 KIT

KIT COMPOSTO DA ANTENNA UHF DIREZIONALE ATTIVA A BANDA LARGA E ASTA DI SUPPORTO

WF-DA100 è un'antenna direzionale per ricezione professionale all'interno del range UHF. Ottimizzata per 400 MHz ~ 1000 MHz, ha una alta caratteristica direzionale da 4 ~ 6dBi, ideale per ambienti che richiedono un uso specifico della direzione. Una delle caratteristiche principali è che può essere collegata direttamente ai ricevitori. Inoltre, è costruita con un amplificatore ad alto guadagno da 15 dB specificamente per la ricezione a lunga distanza e per compensare il cavo coassiale collegato al ricevitore. La potenza dell'amplificatore è derivata dal cavo coassiale collegato al divisore dell'antenna o a ricevitori dotati di connettore BNC di ingresso. Il kit include uno stand tripode con altezza regolabile.

WF-DA100 KIT

[ca30d114-637a-48e5-91f8-7ac2779f9771.jpg](#)

WF-DA100 KIT

KIT COMPOSTO DA ANTENNA UHF DIREZIONALE ATTIVA A BANDA LARGA E ASTA DI SUPPORTO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

SPECIFICHE

Larghezza Banda	400MHz - 1000MHz
Guadagno	4-6 dBi
Guadagno Amplificazione	15±1dB
VSWR (Rapporto di onda stazionaria in tensione)	2:1
Larghezza di banda 3dB	Piano di polarizzazione verticale a 75 ° e polarizzazione orizzontale
Consumo Potenza	200mW
Connettore Antenna	BNC Femmina
Dimensioni(LxAxP)	31x3x30,5cm
Dimensioni Imballo(LxAxP)	36,9x5,7x36,1cm
Peso	0,45kg
Peso Imballo	0,76kg