

VOXTAKER 100 USB

MICROFONO DA STUDIO A CONDENSATORE CON DIAGRAMMA POLARE A CARDIOIDE E INTERFACCIA USB

Il VoxTaker 100 USB è un microfono da registrazione Plug-and-Play con capsula a condensatore, e non richiede alcun driver da installare. Come il modello VoxTaler 100, è un microfono professionale con diagramma polare a cardioide, ed è adatto ad una enormità di applicazioni professionali, come studi di registrazione, trasmissioni radio, podcasting e riprese su palcoscenico. Basta collegare un cavo USB. È compatibile con tutti i software di registrazione e driver audio ASIO, e utilizza una tecnologia chip USB ad alte prestazioni, trasduttori capacitivi di alta qualità e un circuito di preamplificazione a FET ad elevato isolamento. Per questo il VoxTaker 100 USB ha un rumore di fondo e un segnale in uscita decisamente robusto. Ciò lo rende uno strumento in grado di riprodurre qualsiasi tipo di suono e soddisfare i requisiti di elevata qualità del suono in ogni ambito di utilizzo. La confezione include Shock-Mount, Pop Filter e cavo USB, il tutto all'interno di una valigetta in plastica.

VOXTAKER 100 USB

8e48dd21-45d8-4205-b80b-b26466707da2.jpg

ea662f4e-874b-4a02-84be-db8db24bd13b.jpg

326b44f7-aa94-43f0-a6b1-e41a2

VOXTAKER 100 USB

MICROFONO DA STUDIO A CONDENSATORE CON DIAGRAMMA POLARE A CARDIOIDE E INTERFACCIA USB

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasduttore Professionale a Gradiente di Pressione

Diagramma Polare a Cardioide

Pream di elevata qualità a FET

Segnale d'uscita elevato e privo di distorsione

Tecnologia di conversione AD-DA ad alta velocità

Frequenza di campionamento a 44.1kHz e 48 kHz

Risoluzione audio a 16-Bit

Interfaccia USB 2.0, Plug and Play

Massima compatibilità con tutti i sistemi operativi e senza il bisogno di driver

Consumo in potenza estremamente contenuto

Shock-mount elastico

Pop Filter elegante e innovativo

Valigetta in plastica e cavo USB in dotazione

SPECIFICHE

Capsula a condensatore da 16mm a elevata sensibilità

Diagramma polare a cardioide

Risposta in frequenza

30Hz - 20kHz

Sensibilità

-34dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)

VOXTAKER 100 USB

MICROFONO DA STUDIO A CONDENSATORE CON DIAGRAMMA POLARE A CARDIOIDE E INTERFACCIA USB

Max SPL in ingresso	130dB (at 1kHz 1% T.H.D.)
Risoluzione conversione A/D-D/A	16-bit
Funzionalità ADC/DAC Stereo	
Interfaccia USB 2.0	
Frequenze di campionamento ADC	8k, 11.025k, 16k, 22.05k, 32k, 44.1k, 48kHz
ADC THD+N = 0.01%	
Rapporto S/N ADC = 89dB	
Intervallo dinamico ADC = 89dB	
Frequenze conversione DAC	32k, 44.1k, 48kHz
DAC THD+N = 0.005%	
Rapporto S/N DAC = 96dB	
Intervallo dinamico DAC = 93dB	
Potenza in uscita stereo	400mW
Dimensione Microfono (LxAxP)	188x50x50 mm
Peso Microfono	252 g
Dimensioni Valigetta (LxAxP)	340 x 280 x 90 mm
Peso Set (Valigetta, Microfono e accessori)	1.5 kg