

0995213921

MANICO PLAYER SERIES TELECASTER®, 22 TASTI JUMBO MEDI, PAU FERRO, 9,5", MODERNO "C"

0995213921

Realizzato presso il nostro stabilimento di produzione di Ensenada, in Messico, questo manico per chitarra Fender Player Series Telecaster® presenta un comodo profilo a "C moderno" e una tastiera in acero o pau ferro con raggio di 9,5" con 22 tasti jumbo medi. br />

Il capotasto è pre-fessurato con scanalature "pilota" per la posizione delle corde per rendere la spaziatura un gioco da ragazzi quando si esegue la limatura finale delle fessure delle corde e una finitura satinata sul retro offre una suonabilità fluida. Per la vera autenticità Fender, è anche serializzato e timbrato, con decalcomania della paletta originale "Original Contour Body".

Questo manico di ricambio è per una chitarra Fender o Squier® di Fender.

Poiché i manici di ricambio originali Fender non sono stati montati sui bodies delle chitarre, le fessure dei dadi devono essere tagliate da personale qualificato. Potrebbero essere necessari altri processi di installazione, come il lavoro sui tasti, l'adattamento del manico alla tasca del manico e altre procedure di configurazione dello strumento. Il tuo centro di assistenza autorizzato FMIC Service Center può installare manici di ricambio originali.

940924a0-91a9-4df3-b67a-11a59a40f3e9.png

949ff41e-b342-4326-ae65-bda719ded5f1.png

0995213921

MANICO PLAYER SERIES TELECASTER®, 22 TASTI JUMBO MEDI, PAU FERRO, 9,5", MODERNO "C"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di strumento: Telecaster®

Materiale del manico: acero

Coloree: naturale

Forma del manico: moderna "C"

Dimensione dei tasti: Jumbo medio

Numero di tasti: 22

Truss Rod: Standard

Materiale del dado: osso sintetico

Montaggio manico: 4 bulloni

SPECIFICHE

Raggio della tastiera	9,5" (241 mm)
Larghezza dado	1.650" (42 mm)
Lunghezza scala	25,5" (648 mm)
Dado del truss rod	regolazione esagonale da 3/16".
Spessore del manico	1° tasto - .820" (20,82 mm), 12° tasto - .870" (22,09 mm)
Configurazione di montaggio del sintonizzatore	doppio perno guida
Diametro foro piolo	.397" (10,08 mm)
Spessore paletta	.540" (13,71 mm)