

HM-700L

MICROFONO HEADSET PER AMPLIFICATORE VOCALE TAKSTAR E180 E188M

Microfono Headset compatibile con i modelli TAKSTAR DA-1138, DA-1158, E5, E5M, E180, E188, E-188M

HM-700L

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello polare cardioide

Design minimale, si indossa in testa senza alcun fastidio

Alta sensibilità della capsula microfonica e eccellente riduzione di feedback indesiderati

Cavo schermato anti-interferenze

Uso consigliato: usato in combinazione con un amplificatore vocale è perfetto per insegnanti, guide turistiche, istruttori sportivi, showman, oratori in genere.

SPECIFICHE

Principio di trasduzione	condensatore ad elettret
Direttività	Cardioide
Risposta in frequenza	100Hz-12.5kHz
Sensibilità	-45dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
Impedenza d'uscita	2.2KO (at 1kHz)
Alimentazione	2.0V