

SCENEMAKER 6

CENTRALINA DMX COMPATTA A 6 CANALI

SCENEMAKER 6 è una centralina DMX a 6 canali con 6 slider per il controllo diretto dei canali DMX da 1 a 6. E' inoltre dotata di un ulteriore slider MASTER come controllo generale su tutti i canali. E' estremamente compatta, leggera e facilissima da utilizzare per qualsiasi utente.

SCENEMAKER 6

4d48410a-7893-4e5f-b9a1-474db1f0d8b2.jpg

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Protocollo: DMX-512 USITT

Canali DMX: da 1 a 6

Connessione di Uscita: XLR femmina 3-pin con blocco

Configurazione dei Piedini: Pin 1 massa, Pin 2 (-), Pin 3 (+)

SPECIFICHE

Alimentazione	DC 9V-12V, 1000 mA min.
Dimensione Centralina (LxAxP)	180x55x135 mm
Peso Netto	0.7 kg
Dimensioni Imballo (LxAxP)	240x95x200 mm
Peso Lordo Imballo	1.1 kg