SESSIONMIX 1222

CONSOLE DI MISSAGGIO PROFESSIONALE A 12 CANALI CON MEDIA E BLUETOOTH

Partendo dal nostro popolare CLUBXS12+, abbiamo migliorato lo stile del design e aggiunto un sottogruppo stereo. Il SessionMix 1222 offre 10 canali microfonici e 1 canale stereo in un design compatto e poco ingombrante. Grazie alle funzioni disponibili, come la registrazione via USB o la possibilità di riproduzione via Bluetooth, le applicazioni sono molteplici, sia che si tratti di una band di piccole o medie dimensioni che di un'installazione in cui il numero di canali è importante.

I fader da 60mm su tutti i canali, le uscite XLR bilanciate, il PFL/Listen su ogni canale e gli ingressi microfonici/linea professionali rendono la nuova serie SessionMix degna di nota.

SESSIONMIX 1222

e9297f92-632c-42b1-9c1b-2be3cc6fce07.png

9afa2e2b-aa05-4b9e-8e19-8660cd3880b7.png

1ca7fbce-23e8-42e5-b76a-6593e

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SESSIONMIX 1222

CONSOLE DI MISSAGGIO PROFESSIONALE A 12 CANALI CON MEDIA E BLUETOOTH

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

12 canali con 10 ingressi microfonici e 1 canale stereo
Modulo multimediale USB/SD Card/Bluetooth per riproduzione/registrazione
Gruppo sub stereo con fader da 60 mm e uscite jack
16 effetti DSP selezionati e di alta qualità con riverbero, delay ed effetti stereo
Presa per footswitch DSP On/Off per attivare o disattivare facilmente gli effetti
Compressore e filtro high-pass a 80Hz su tutti i canali microfonici
PFL e Mute su tutti i canali
EQ a 3 bande sui canali microfonici per una regolazione superiore dei toni
EQ a 2 bande sul canale stereo per aggiungere calore agli strumenti
2 uscite Aux e 1 uscita DSP per monitor e effetti esterni
Ingressi extra di ritorno stereo con controllo di livello
Capacità di riproduzione e registrazione RCA/Fono
Uscita cuffie e control room per un monitoraggio completo
Alimentazione Phantom +48v sul canale Mic per microfoni a condensatore
Alimentatore esterno per un funzionamento affidabile e privo di rumore

SPECIFICHE

Ingressi	12
Canali di ingresso microfonici	10

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SESSIONMIX 1222

CONSOLE DI MISSAGGIO PROFESSIONALE A 12 CANALI CON MEDIA E BLUETOOTH

Canali di ingresso stereo	1
Gruppo sub/uscita	2
Gain microfonico	da +6 dB a -50 dB
Gain di linea	da +10dB a -34dB
EIN	-100dB
Risposta in frequenza	10Hz - 20kHz
THD canale microfonico	?0,03%
Rapporto segnale/rumore	80dB
Livelli di uscita	Max +26dB (bilanciato) / Max +20dB (sbilanciato)
EQ dei canali	Hi 12kHz, Mid 2.5kHz, Low 45Hz
Filtro taglia-bassi	80Hz
Compressione	Ys, su tutti gli ingressi microfonici
Lettore multimediale	Riproduzione audio MP3/USB/SD/BT
Registrazione	Registrazione audio USB/SD
Effetti DSP	16 effetti con manopola di selezione e 1 parametro regolabile
Requisiti di alimentazione	Adattatore esterno da 12 V CC
Dimensioni (LxAxP)	491 x 152 x 467,5 mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it