

ALCHEMIX 403 PRO

MIXER PROFESSIONALE A 10 CANALI CON LETTORE USB, LETTORE BT, EFFETTI, INTERFACCIA COMPUTER

ALCHEMIX 403 PRO

Questa serie versatile di mixer è dotata di tutto il necessario per portare il tuo sound a un livello superiore. Con 10 canali (4 ingressi microfonici e 3 ingressi di linea stereo), è progettata sia per piccoli concerti che per eventi di medie dimensioni. Con tutti gli ingressi microfonici alimentati da Phantom a 48V e dotati di filtro passa-alto a 75 Hz, garantisce un suono pulito e nitido.

Personalizza il tuo mix con l'EQ a 3 bande, le due mandate Aux con selezione pre/post e ampia flessibilità con le assegnazioni Mute, PFL-AFL, Sub e L-R. Per un controllo creativo, i 16 effetti professionali integrati a 24-bit ti consentono di aggiungere il tocco perfetto al tuo sound, oltre a un pratico pulsante Tap Tempo.

Devi riprodurre qualche traccia? Il lettore Bluetooth e USB ti offre il pieno controllo con volume e assegnazioni separate.

Inoltre, hai a disposizione una scheda audio USB di alta qualità per un audio a 48 kHz/24 bit senza interruzioni, oltre a un equalizzatore grafico a 7 bande, 2 ritorni AUX e controllo della riproduzione della scheda audio per regolazioni ancora più precise e integrazione con le DAW. Che tu stia mixando dal vivo o registrando, questo mixer ti offre funzionalità di alto livello e prestazioni di livello professionale.

[a88e724f-a92d-4f01-bda2-78f3afac2530.jpg](#)

[40e8c25c-d326-4ec0-a378-314bc6dd6023.jpg](#)

Bluetooth Alimentazione Phantom USB Player

ALCHEMIX 403 PRO

MIXER PROFESSIONALE A 10 CANALI CON LETTORE USB, LETTORE BT, EFFETTI, INTERFACCIA COMPUTER

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

10 canali (4 ingressi microfonici + 3 ingressi di linea stereo)

Low-cut a 75Hz e Phantom 48 V su tutti gli ingressi microfonici

Equalizzatore a 3 bande, 2 mandate Aux con selezione Pre/Post

1 bus effetti, Mute, PFL-AFL, Sub e assegnazione L-R

Lettores Bluetooth e USB con volume e assegnazioni separati

Scheda audio con ingresso/uscita USB (48 kHz – 24 bit)

Effetti digitali di alta qualità a 24 bit con 16 preset regolabili e pulsante Tap Tempo

Equalizzatore grafico a 7 bande, ritorno AUX a 2 canali, sottogruppo a 2 canali, controllo di riproduzione della scheda audio

SPECIFICHE

Configuration Channels	4 Mono Mic/Line, 3 Stereo Line
Max Input Level	Mic +10dBu / Line +22dBu
Max Output Level	XLR +22dBu, TRS +20dBu
Input Gain	Mic/Line +8~+54dB, Stereo Line 0~+10dB
Master Meter	-32dB to CLIP
Channel Meter	Signal LED Indicator
Frequency Response	20Hz to 22kHz $\pm$ 1dB
CMRR (Mic 1kHz)	>75dB
THD+N (Total Harmonic Distortion+Noise)	<0.05%

ALCHEMIX 403 PRO

MIXER PROFESSIONALE A 10 CANALI CON LETTORE USB, LETTORE BT, EFFETTI, INTERFACCIA COMPUTER

Channel EQ	+/-15dB (High 12kHz), +/-15dB (Mid 2.5kHz), +/-15dB (Low 80Hz)
USB Audio	USB 2.0 / 2-Channel In/Out @ 48kHz
Supported Audio Formats	MP3/WAV/FLAC
DSP FX Processor	16 Presets, 24-bit/48kHz
Bluetooth	V 5.1
Power Requirements	100-240V~50/60Hz
Fuse Type	T1.6A H250V
Dimensioni del Prodotto (LxPxA)	334 x 340 x 85 mm
Peso del Prodotto	3.45 kg
Packing Size (WxDxH)	373 x 443 x 130 mm
Packing Gross Weight	3.9 kg