DJM-V5

MIXER DJ COMPATTO A 3 CANALI

DJM-V5

Questo nuovo mixer si ispira alla filosofia di progettazione del DJM-V10, il DJ mixer professionale a sei canali usato nei festival e nei club in tutto il mondo, rinomato per la sua qualità sonora eccezionale le prestazioni di mixaggio precise che lo rendono tra i preferiti dai DJ.

DJM-V5 prende l'essenza del DJM-V10 e la condensa in un'unità più compatta a 3 canali. Pur essendo fisicamente più piccolo, offre un vastissimo potenziale per un mixaggio creativo senza compromessi, anche nelle cabine dei DJ con uno spazio limitato. Potete sfruttare una gamma di effetti più sofisticati, inclusi filtri aggiornati e Send FX, per esprimervi quando suonate con il DJM-V5 in qualsiasi condizione esecutiva. E il trasmettitore SonicLink incorporato, che utilizza la tecnologia wireless a bassissima latenza esclusiva di AlphaTheta, vi permette di esibirvi con una maggiore libertà. Basta abbinare le cuffie HDJ-F10 e potete monitorare la vostra musica in modalità wireless con una latenza minima, con nuove possibilità di godere di un ambiente di mixaggio completo e flessibile.

Con il suo layout essenziale e funzionalità raffinate, racchiuse in un'unità compatta, il DJM-V5 porta con sé un preciso controllo del suono e capacità esecutive creative, ovunque scegliate di suonare.

f011f6de-ef02-4167-9ac0-f9a241deb0b8.jpg

b1d49149-1b15-4717-a5bf-f465c46c77dd.jpg

6e3c4882-b7ef-4c73-a77e-7d88f714

a78808f8-b079-4a5f-9d06-577012a42829.jpg


6ed1bab5-27ae-4a3e-a49a-a4e116582c94.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DJM-V5

MIXER DJ COMPATTO A 3 CANALI

IN EVIDENZA




MISCELAZIONE OMOGENEA IN UN DESIGN COMPATTO

Mixa in modo intuitivo e creativo sul DJM-V5 a 3 canali, anche nelle cabine DJ con spazio limitato. Il mixer eredita il layout, la sensazione tattile e molte caratteristiche del DJM-V10, tra cui l'equalizzatore a 4 bande, il compressore, il filtro e l'effetto Send FX, ma ha un ingombro inferiore del 30%. Puoi controllare con precisione i livelli grazie ai fader dei canali da 60 mm a corsa lunga del DJM-V10-LF con Soft Mix Curve per una sottile attenuazione delle alte frequenze, in modo da creare mix più fluidi e naturali.

ALTA RISOLUZIONE, QUALITÀ DEL SUONO CALDA


Basato sul rinomato suono caldo ad alta risoluzione del DJM-V10, il DJM-V5 offre un mixaggio ben bilanciato che evita la saturazione sonora, anche quando si sovrappongono più sorgenti audio. È dotato di elaborazione DSP di missaggio da 96 kHz / 64 bit di livello professionale, con convertitori A/D e D/A a 32 bit di alta qualità ESS. Tecnologia integrata nelle sezioni di ingresso dei canali e uscita master.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DJM-V5

MIXER DJ COMPATTO A 3 CANALI





LIBERTÀ CREATIVA CON UNA VARIETÀ DI EFFETTI

Aggiungi texture alla tua musica con 6 tipi di effetti Send FX espressivi: Short Delay, Reverb, Shimmer, Tape Echo, PingPong ed Echo-Verb. Ogni canale è dotato di una manopola di invio dedicata che consente di regolare in modo intuitivo la quantità di effetto applicato alle singole tracce. C'è anche una manopola filtro dedicata su ogni canale con 3 modalità selezionabili: passa-basso, passa-alto e il nuovo cross-pass.

TRASMETTITORE SONICLINK INTEGRATO

Il DJM-V5 è il primo mixer dotato di trasmettitore SonicLink integrato, che consente un monitoraggio wireless comodo e a bassa latenza se abbinato a cuffie compatibili.





SUPPORTO PRO DJ LINK


Collegando il DJM-V5 a lettori DJ compatibili, come il CDJ-3000X o il CDJ-3000, e a rekordbox tramite PRO DJ LINK, è possibile applicare effetti perfettamente sincronizzati con il BPM e utilizzare Link Cue. Inoltre, è possibile caricare le impostazioni personali del mixer da un dispositivo USB o da rekordbox in un istante.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DJM-V5

MIXER DJ COMPATTO A 3 CANALI

CONNETTIVITÀ ESTESA



Collega il terminale USB Type-C posteriore a un PC/Mac con rekordbox per Mac/Windows o Serato DJ Pro*1 e utilizza funzioni come il controllo DVS. Il MULTI I/O compatibile con più dispositivi dispone anche di una porta USB Type-C sul pannello superiore che consente di collegare un iPhone o un iPad*2 per utilizzare DJM-REC o RMX-1000 per iPad, oppure di collegare RMX-IGNITE con un unico cavo USB. L'unità supporta anche connessioni insert con un effettore esterno tramite USB send/return.

*E' necessaria una licenza per utilizzare Serato DJ Pro.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DJM-V5

MIXER DJ COMPATTO A 3 CANALI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design compatto: stesso feeling del DJM-V10 ma più piccolo del 30%.

Suono ad alta risoluzione con elaborazione del DSP a 96 kHz / 64 bit di livello professionale con convertitori A/D e D/A a 32 bit di alta qualità.

3 tipologie di filtro selezionabili per ciascun canale.

Ampia compatibilità grazie alle diverse porte di ingresso/uscita.

Manopola di mandate degli effetti dedicata per ciascun canale.

SPECIFICHE

Software compatibili	Rekordbox (Mac/Win) | Serato DJ Pro (richiede la licenza)
Risposta in frequenza	20Hz - 40kHz (LINEA)
Rapporto suono/rumore	110 dB (USB), 105 dB (LINEA), 88 dB (PHONO), 79 dB (MIC)
Distorsione armonica totale	0,005% (LINEA-MASTER)
Ingressi	x3 RCA (LINEA), x3 PHONO (RCA), 1x MANDATA (connettore Jack TS da 1/4"), x1 MIC (connettore XLR e Jack TRS da 1/4")
Uscite	x1 MASTER (XLR), x1 BOOTH (presa Jack TS da 1/4"), 1x MANDATA (connettore Jack TS da 1/4"), x1 USCITA CUFFIE (connettore Jack TRS da 1/4"), x1 USCITA CUFFIE (connettore Jack TRS da 1/8"), x1 REC (RCA)
Connettori DATI	2x USB TYPE-C, 1x LAN (LINK)
SonicLink (Uscita Cuffie)	Frequenza di Banda a 2.4 GHz

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DJM-V5

MIXER DJ COMPATTO A 3 CANALI

Dimensioni (L x P x A)	302,0 x 437,5 x 107,9 mm (11.89” x 17.22” x 4.25” in)
Peso	8,0 kg (17.6 lb)
Accessori	Cavo di alimentazione, Guida rapida, Precauzioni per l'uso, Garanzia (per certe aree)
Colore	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it