GLOBE-6160XB

DIFFUSORE PER SOFFITTI APERTI A LAMPADARIO A 2 VIE, 6,5", 60W (NERO)


GLOBE-6160XB

Quando l'eleganza e la cura per i dettagli sono ingredienti di riferimento nelle installazioni di proiettori sonori pendenti da soffitti aperti, quali capannoni, edifici con soffitti molto alti, ecc., ecco che i nuovi diffusori HELVIA della serie Globe X diventano elementi cruciali nella sonorizzazione di ambienti.

Essendo diffusori coassiali con potenze nominali di 40W (GLOBE-5140X) e 60W (GLOBE-6160X), permettono l'impiego in una quantità innumerevole di applicazioni. I woofer in PP da 5.25" o 6.5", i tweeter con cupola in seta da 1", garantiscono una risposta in frequenza molto ampia che, se accoppiata con eventuali subwoofer, offrono una qualità audio ben al di là dello standard.

Il trasformatore di linea con 5 posizioni consente l'accoppiamento sia ad amplificatori con tensione costante che a bassa impedenza.

Il diffusore ha in dotazione tutti gli accessori necessari al fissaggio a soffitti aperti. E' inoltre disponibile un kit opzionale (GLOBE-61WMB KIT) per il montaggio a muro con inclinazione regolabile.



Diffusore a 2-Vie Speaker Coassiale Linee a 70V-100V

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GLOBE-6160XB

DIFFUSORE PER SOFFITTI APERTI A LAMPADARIO A 2 VIE, 6,5", 60W (NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design elegante per un basso impatto visivo
Progettato per installazioni fisse a soffitto aperto
Materiali di alta qualità
Woofer a cono in PP da 6,5"
Tweeter a cupola in seta da 1"
60W nominali @ 8ohm
Trasformatore di linea integrato da 70V/100V
5 prese di potenza (inclusa la massima potenza a 8ohm)

SPECIFICHE

Diffusore 2-vie a sospensione	
Potenza (Nominale/RMS)	40W/30W @ 8ohm
Woofer	6,5", cono in PP
Tweeter	cupola in seta da 1"
Risposta in frequenza	40Hz-20kHz
Sensibilità (1m @ 1W)	89dB
Presa del trasformatore a 70V	30W - 15W – 7.5W - 3.75W - 8?
Presa del trasformatore a 100V	60W - 30W - 15W – 7.5W - 8?
Accessori	kit di sospensione (incluso); kit montaggio a muro (opzionale - GLOBE-61WMB KIT)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GLOBE-6160XB

DIFFUSORE PER SOFFITTI APERTI A LAMPADARIO A 2 VIE, 6,5", 60W (NERO)

Finitura	nero
Dimensioni diffusore (ØLxA)	230 x 278 mm (9.05” x 10.94” in)
Peso Diffusore	3.6 kg (7.94 lbs.)
Dimensioni Confezione (LxPxA)	395 x 290 x 350 mm (15.55” x 11.42” x 13.78” in)
Peso Confezione	5.2 kg (11.46 lbs.)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it