E270

MINI AMPLIFICATORE CON PLAYER MP3 E BLUETOOTH

E270 è un amplificatore portatile con circuito digitale in Classe D che assicura suono nitido e potente abbinato a consumi di batteria ridottissimi. E' in grado di leggere e riprodurre file mp3 e altri popolari formati audio da una semplice memoria TF card(Micro SD) o eseguire streaming via Bluetooth da qualsiasi sorgente audio.

Oltre all'uso di amplificatore per la voce , è possibile eseguire il playback di parlato preregistrato o musica di qualsiasi tipo.

Un prodotto davvero interessante per oratori di piccoli gruppi, **insegnanti**, **guide turistiche** o semplicemente da usare come diffusore Bluetooth riproducendo **musica dal proprio smartphone o tablet**.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

E270

MINI AMPLIFICATORE CON PLAYER MP3 E BLUETOOTH

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Mini amplificatore portatile che combina in una unità compatta funzioni di microfono, amplificatore, diffusore senza fili Bluetooth, batteria ricaricabile integrata
Elevata potenza di uscita audio fino a 12 watt RMS
Player digitale in grado di leggere file mp3 o wav da una scheda TF Micro SD
Supporta streaming audio senza fili via Bluetooth dal smartphone e tablet
Batteria integrata ad alta capacità agli ioni di litio ricaricabile in 4 ore che garantisce oltre 10 ore di funzionamento continuo
Può essere indossato a propria scelta in modi differenti (alla cintura, a tracolla, appeso al collo)
Design ergonomico e compatto
Struttura resistente alla pioggia e alla polvere che lo rende adatto ad un uso esterno
Resistente e duraturo enclosure in ABS con pulsanti in silicone antipioggia
La scatola contiene: 1 unità amplificatore E270, 1 headset HM-850 con microfono, 1 cavo di ricarica USB, 1 tracolla
Uso consigliato: insegnanti, guide turistiche, persone che devono parlare o trasmettere contenuti audio a gruppi medio-piccoli di persone all'aperto, intrattenimento

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	80Hz-12KHz
Potenza	12 watt
Sensibilità dell'ingresso microfonico	-30dBV±2dBV, @1W, 1KHz
Sensibilità dell'ingresso di linea	-19dBV±2dBV, @1W, 1KHz
Voltaggio	DC 3.7

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

E270

MINI AMPLIFICATORE CON PLAYER MP3 E BLUETOOTH

Batteria	1x3.7V/2000mAh agli ioni di litio
Specifiche elettriche di ricarica	DC 5V/600mA
Tempo di ricarica	4 ore
Durata della batteria	10 ore continue
Portata operativa dell'audio senza fili	10 metri in spazio aperto
Formato dei file musicali	mp3, wav,wma
Memoria di massa	Transmedia Flash Card (Micro SD)
Buetooth	A2DP
Caricatore richiesto	DC=5v/900mA, USB
Capacità massima scheda Micro SD	64 GB
Dimensioni	94x101x45 mm
Peso Netto	grammi 247

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it